

ICP-MAP0120 Kit coffret extension

www.boschsecurity.com



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Convient à une alimentation, 2 batteries 18 Ah et 2 concentrateurs LSN
- ▶ Étend le système MAP

Le kit du coffret d'extension MAP contient un coffret d'extension MAP, un contact d'auto-surveillance pour coffret d'extension MAP, un jeu de clés pour coffret MAP et un bornier AC MAP. Le coffret d'extension peut accueillir l'alimentation MAP 150 W et jusqu'à deux batteries 18 Ah ou quatre passerelles LSN MAP. Il s'intègre dans un montage 48 cm.

Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Autriche	VSOE	W 160215/61 E, VSOE Class WS
	VSOE	W 160215/62 E, VSOE Class WS
Allemagne	VdS	G114050 [ICP-MAP0120, PS and Batteries]
	VdS	G114049 [ICP-MAP0120, PS, Batteries and LSN-Gateway]
Europe	CE	[MAP 5000 Modules]
Pologne	TE-CHOM	03-16-o [ICP-MAP5000]

Composants

Quantité	Composant
1	Ensemble coffret
1	Accessoires <ul style="list-style-type: none"> • 1 contact d'auto-surveillance pour coffret d'extension MAP (ICP-MAP0055) • 1 bornier AC MAP (ICP-MAP0065) • 1 jeu de clés pour coffret MAP (ICP-MAP0060)
1	Hardware <ul style="list-style-type: none"> • 7 vis TORQ (M4 x 8 mm, type A)
1	Documentation – Modèle d'installation

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P)	43.6 x 44.3 x 11.2
Poids en g	780
Matériau	Acier laminé à froid de 1,5 mm
Couleur	Blanc

Conditions ambiantes

Classe de protection	IP30
Niveau de sécurité	IK06
Catégorie environnementale	II : EN50130-5, VdS 2110
Utilisation	Intérieur

Informations de commande**ICP-MAP0120 Kit coffret extension**

Contient un coffret d'extension MAP, un contact d'auto-surveillance pour coffret d'extension MAP, un jeu de clés pour coffret MAP et un bornier AC MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0120**

Accessoires**ICP-MAP0025 Plaque de montage articulée**

S'intègre dans le coffret de centrale MAP ou le coffret d'extension et peut contenir jusqu'à six modules système

Numéro de commande **ICP-MAP0025**

ICP-MAP0020 Plaque de fixation accessoire

Plaque de montage accessoire qui peut porter jusqu'à deux convertisseurs MAP 12 V et un module de protection d'alimentation SIV ou AT 2000.

Numéro de commande **ICP-MAP0020**

ICP-MAP0021 Plaque de fixation accessoire

Plaque de montage pour accessoires pouvant porter un module ISP-PCBA-EMIL et un module de relais IMS-RM ou un transformateur de tension ICP-MAP0017. Il est également parfaitement adapté à tous les modules accessoires à trois trous standard.

Numéro de commande **ICP-MAP0021**

ICP-MAP0055 Contact autosurveillance coffret extens.

S'intègre au coffret d'extension MAP

Numéro de commande **ICP-MAP0055**

SIV 28 Distributeur, protégé par fusible

Pour la protection surveillée par fusible des dispositifs connectés à une centrale (MAP5000, par exemple), 5 fusibles max.

Numéro de commande **SIV 28**

ICP-MAP0065 Bornier AC

Bornier pour connecter une tension d'alimentation à l'alimentation MAP 150 W.

Numéro de commande **ICP-MAP0065**

ICP-MAP0035 Kit de montage en rack

Supports et vis pour préparer le coffret d'extension MAP au montage en rack. Vis pour le montage en rack **non** incluses.

Numéro de commande **ICP-MAP0035**

ICP-MAP0060 Jeu de clés pour coffret

Serrure, deux clés et deux sceaux de garantie pour utilisation sur coffret de centrale MAP, coffret d'alimentation MAP ou coffret d'extension MAP.

Numéro de commande **ICP-MAP0060**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com