

Bouton-poussoir, 250 V, 16A, 1 F, 1 contact à ouverture, 1PE

Référence Z-PU/SO  
N° de catalogue 276293

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

|   |  |    |       |
|---|--|----|-------|
| Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bouton poussoir (tableau) (EC001546)  |  |    |       |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Bouton-poussoir pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014]) |  |    |       |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture   |  |    | 1     |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture   |  |    | 1     |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs  |  |    | 0     |
| courant de commutation  |  | A  | 16    |
| tension de commutation  |  | V  | 250   |
| type de tension   |  |    | AC    |
| avec voyant indicateur  |  |    | non   |
| couleur de la calotte   |  |    | autre |
| source lumineuse  |  |    | LED   |
| culot de lampe  |  |    | autre |
| puissance de la lampe max.  |  | W  | 0     |
| tension de lampe  |  | V  | 0 - 0 |
| couleur du bouton   |  |    | noir  |
| largeur en nombre de modules  |  |    | 1     |
| profondeur d'encastrement   |  | mm | 60    |
| indice de protection (IP)   |  |    | IP40  |