

## AM313EASYMAGNEK - AM283EASYMAGNEK

Préamplificateurs de mâts



AM 313 EASY MAGNEK - AM 283 EASY MAGNEK  
Système magnétique exclusif et breveté par EK

### DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Grande facilité d'installation grâce au système de fixation magnétique intégré
- Assemblage et pose à une main
- Compatible avec n'importe quel support ou mât sur le marché
- Facile, confortable et plus sûr pour effectuer le travail en hauteur
- Solution exclusive easy magnek et brevetée par EK
- Excellent rapport Gain / Niveau de sortie
- Faible facteur de bruit
- Large plage de tension d'alimentation
- Boîtier en plastique ABS, IP 23, avec couvercle autoportant et fermeture pour câbles coaxiaux
- Amplificateur pivotant pour une connexion facile

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES	AM313EASYMAGNEK			AM283EASYMAGNEK			
ENTRÉES	VHF	UHF	SAT	VHF + UHF	UHF	SAT	
BANDES DE FRÉQUENCES	MHz	47-230	470-694	950-2350	47-230 + 470-694	470-694	950-2350
GAIN	dB	20	31	-2	20-28	28	-2
ATTÉNUATION	dB	18	18	-	18-18	18	-
NIVEAU DE SORTIE (DIN 45004B)	dBμV	112			112		
FACTEUR DE BRUIT	dB	<3,5			<6		
TENSIONS D'ALIMENTATION	Vdc	12-24			12-24		
PASSAGE DE COURANT		-	-	√	-	-	√
CONSOMMATION	mA	≤ 75			≤ 75		

### INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
AM313EASYMAGNEK	Préamplificateur de mât LTE 5G. 3 entrées VHF/UHF/SAT. G: 20dB/31dB/-2dB. Fonctionne de 12-24 Vdc.	Unité
AM283EASYMAGNEK	Préamplificateur de mât LTE 5G. 3 entrées VHF+UHF/UHF/ SAT. G: 28dB/28dB/-2dB. Fonctionne de 12-24 Vdc.	Unité