

# RÉF. 1722/83

Désignation : KIT VIDEO MININOTE MIRO ML

## Permettant 2 commandes domotiques radio

Le kit contient :

### 1 MONITEUR MIRO + ÉTRIER DE FIXATION :

- Mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Ecran LCD couleur 4,3" (11 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
- Pose en saillie.
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
- 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
- 2 commandes sur contacts secs 50 mA/24 Vcc pour branchement d'un émetteur radio Yokis E2BPP: pour éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
- Intercommunication vers deux autres moniteurs.
- Fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
- 1 voyant de fonction : mode programmation activé.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43410 et 43305.
- Dimensions (HxLxP) : 130 x 160 x 26 mm.

### 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :

- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
- IP 44, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1122/60
- Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
- Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2 mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.
- Façade en zamac gris.
- Raccordement des boutons de sortie.
- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6, 9 s.
- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
- Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 24 mm.

### 1 ALIMENTATION :

- Alimentation : 230V/34,5Vcc. Protection électronique par PTC.
- Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs.
- Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

### 1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :

- Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
- Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

### Accessoires :

- Moniteur supplémentaire réf. 1722/88.
- Module de transfert d'appel sur Smartphones réf. 1722/58.
- Alimentation pour module transfert d'appel réf. 1083/24.
- Répétiteur d'appel sans fil réf. 43410.
- Boîtier d'encastrement zamak pour plaque de rue réf. 1122/60.
- Boîtier d'encastrement laiton pour plaque de rue réf. 91970010.
- Boîtier d'encastrement acier pour plaque de rue réf. 91970020.
- Boîtier d'encastrement pour moniteur Miro réf. 1750/60.
- Support de table pour moniteur Miro réf. 1750/52.



A

Domaine d'activité :  
Interphonie

