

Interrupteurs Marche-Arrêt, P3, 63 A, Montage en saillie, tripolaire,
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, Avec poignée rotative rouge et couronne
de blocage jaune, verrouillable en position 0



Référence P3-63/I3/SVB
N° de catalogue 207335

Gamme de livraison

Gamme			Interrupteurs Marche-Arrêt
Identificateur de type			P3
Fonction Arrêt			Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune
Information sur la fourniture			Contact auxiliaire ou neutre pour montage ultérieur.
Nombre de pôles			tripolaire
Circuits auxiliaires			
			Contact F 0
			Contact 0
Verrouillage			verrouillable en position 0
Degré de protection			IP65
Forme			Montage en saillie
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz			
400 V	P	kW	30
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	63
Remarque sur le courant assigné ininterrompu I_u			Courant assigné ininterrompu I_u spécifié pour la section maximale.

Caractéristiques techniques

Circuits électriques

Valeurs mécaniques			
Nombre de pôles			tripolaire
Circuits auxiliaires			
			Contact F 0
			Contact 0
Caractéristiques électriques			
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	63
Remarque sur le courant assigné ininterrompu I_u			Courant assigné ininterrompu I_u spécifié pour la section maximale.
Courant de court-circuit conditionnel	I_q	kA	4 (Load side) 100 (Supply side)