



Cartouche fusible, grande vitesse, 160 A, DC 1000 V, size 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC, indicateur visuel



Référence FUSE 160A 1000V 000FN/90 AR UR
N° de catalogue 170M1850

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|---|---|--|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | grande vitesse |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 160 |
| Tension assignée d'emploi | | | DC 1000 V |
| Taille | | | size 000 |
| Facteur de zoom | | | 24 x 36 x 115 mm |
| Classe d'emploi | | | aR |
| Voyant indicateur | | | indicateur visuel |
| Norme/Agrément | | | IEC |
| Forme | | | corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|--|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011]) | | | |
| taille de fusible selon IEC 60269 | | | 000 |
| type de courant | | | DC |
| tension assignée CA | | V | |
| tension de fonctionnement CC | | V | 1000 |
| calibre/courant nominal assigné (In) | | A | 160 |
| classe de fonctionnement | | | aR (gamme partielle protection des convertisseurs) |
| puissance de coupure | | kA | 50 |
| code de couleur | | | sans |
| finition du voyant indicateur | | | percuteur |
| Dissipation thermique sous courant nominal | | W | 37 |
| trous de fixation | | | M8 |
| distance centre à centre entre raccords | | mm | 91 |