


BEGA

45 488.2

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Pendant luminaire for indoor use
 Suspension pour utilisation à l'intérieur



Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Fiche d'utilisation

Anwendung

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlendes und gleichmäßiges Licht mit mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt und Metallarmatur.

Application

Pendant luminaire · indoor luminaire for free-radiating and uniform light with hand-blown opal glass, satin matt and metal housing.

Utilisation

Suspension luminaire d'intérieur à répartition de lumière diffuse et uniforme avec verre opale soufflé à la bouche, satiné mat et armature métallique.

Leuchtmittel

Leuchte mit Sockel E 27
 Lampenleistung max. 1 × 150 W

Lamp

Luminaire with lampholder E 27
 Lamp output max. 1 × 150 W

Lampe

Luminaire avec douille E 27
 Puissance de lampe max. 1 × 150 W

45 488.2 K2

inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13565
 dimmbar
 LED 12 W
 Farbtemperatur 1400 lm
 2700 K

45 488.2 K2

inklusive BEGA LED lamp 13565
 dimmable
 LED 12 W
 Colour temperature 1400 lm
 2700 K

45 488.2 K2

13565 Lampe LED BEGA comprise
 pour variation
 LED 12 W
 Température de couleur 1400 lm
 2700 K

45 488.2 K3

inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13592
 dimmbar
 LED 12 W
 Farbtemperatur 1400 lm
 3000 K

45 488.2 K3

inklusive BEGA LED lamp 13592
 dimmable
 LED 12 W
 Colour temperature 1400 lm
 3000 K

45 488.2 K3

13592 Lampe LED BEGA comprise
 pour variation
 LED 12 W
 Température de couleur 1400 lm
 3000 K

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Detailed technical and lighting data for the lamps can be found in the data sheets on our website.

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

Produktbeschreibung

Armatur und Baldachin aus Edelstahl
 Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
 Leitungspendel · Mantelleitung schwarz
 3 × 0,75[□] mit 1 Stahlseil
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm
 Anschlussklemmen 2,5[□]
 Schutzleiteranschluss
 Fassung E 27
 Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 2,9 kg

Product description

Stainless steel fitter and canopy
 Hand-blown opal glass, satin matt
 Black flex suspension 3 × 0.75[□]
 with 1 steel messenger wire
 Overall length of luminaire approx. 2000 mm
 Connecting terminals 2.5[□]
 Earth conductor connection
 Lampholder E 27
 Safety class I
CE – Conformity mark
 Weight: 2.9 kg

Description du produit

Armature et cache-piton en acier inoxydable
 Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
 Suspension par câble noir 3 × 0,75[□]
 avec 1 fil d'acier
 Longueur totale du luminaire
 d'environ 2000 mm
 Bornier 2,5[□]
 Raccordement de mise à la terre
 Douille E 27
 Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
 Poids: 2,9 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Montage

Leuchte in Deckenhaken einhängen. Schutzleiteranschluss und elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen. Leuchtmittel in Fassung einsetzen. Glasabdeckung losschrauben und anheben. Glas in Glasträger einhängen und ausrichten. Glasabdeckung aufschrauben. Baldachin fest an die Decke schieben. Mit der Rändelmutter im unteren Teil des Baldachins lässt sich die Klemmwirkung für unterschiedliche Leitungsdurchmesser einstellen.

Kürzen des Leitungspendels

Die Leitung darf nur oben im Baldachin gekürzt werden. Klemmen entfernen. Feststellschraube am Aufhänger lösen, Stahlseil herausziehen und Leitungsschelle lösen. Anschlussleitung auf gewünschte Länge kürzen und ca. 10 cm absetzen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der gewünschten Gesamtlänge. Anschlussleitung in die Leitungsschelle einlegen und so befestigen, dass der Mantel ca. 5 mm über die Leitungsschelle hinausragt. Stahlseil durch das kleine Loch des Aufhängers führen und durch die Befestigungsklemme zurückführen, strammziehen und mit Feststellschraube befestigen. Leitungsenden wieder an Klemmen anschließen, dabei Stahlseil mit Schutzleitern verbinden.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten. Zum Reinigen und Lampenwechsel Glasabdeckung losschrauben und anheben. Glas aushängen. Leuchte und Glas reinigen. Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Lampe wechseln.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Installation

Suspend the luminaire from the ceiling hook. Make earth connection and electrical connection to the terminals. Insert lamp into lampholder. Unscrew glass cover and lift it. Place glass onto the glass support and adjust it accordingly. Screw glass cover onto the glass. Press canopy against the ceiling. The clamping effect for different cable diameters can be adjusted by the knurled nut at the lower part of the canopy.

Shortening of flex suspension

The flex suspension can only be shortened at the canopy end. Remove terminals from the cable. Loosen fixing screw at the hanger, pull out the steel wire and loosen screws from the cable collar. Shorten cable to the desired length and strip end approx. 10 cm. Please consider these when cutting the cable to the required length. Place cable back into the cable collar and tighten both screws. Make sure that approx. 5 mm off the cable coating protrude out off the collar. Lead the steel wire through the little hole in the hanger and lead it back through the fixing terminal. Pull steel wire tight and fix it with screw. Connect wires to the terminals and make sure to connect the steel wire to the earth terminal.

Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation. To clean the luminaire and to change the lamp unscrew glass cover and lift it. Take off the glass. Clean glass and luminaire. Use only solvent-free cleansers. Change the lamp.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant

Installation

Fixer le luminaire au plafond. Mettre à la terre. Procéder au raccordement électrique à la borne. Poser la lampe dans la douille. Dévisser le couvercle et le monter. Poser le verre sur le support et l'équilibrer. Refixer le couvercle. Pousser le cache-piton vers le plafond. On peut régler la borne au bas du cache-piton pour différents diamètres de câble en ajustant l'écrou moleté.

Raccourcir le câble de suspension

Le câble ne peut être raccourci qu'en haut dans le cache-piton. Enlever la borne dans le cache-piton. Desserrer la vis d'arrêt du suspendeur, retirer le fils d'acier et débloquer le collier. Raccourcir le câble à la longueur souhaitée. Considérer ca. 10 cm supplémentaires à dénuder. Poser le câble dans le collier et le fixer de façon que l'isolation le dépasse de 5 mm. Introduire le fil d'acier dans l'orifice et le repasser à travers la borne. Serrer le fil d'acier et le bloquer avec la vis d'arrêt. Fixer les fils de raccordement dans la borne et connecter le fil d'acier à la mise à la terre.

Changement de lampe · Entretien

Débrancher l'installation du réseau. Pour nettoyer le luminaire et changer la lampe, dévisser le couvercle et le monter. Enlever le verre. Nettoyer le verre et le luminaire. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Changer la lampe.

Ersatzteile

| | |
|-------------------------|----------------|
| Ersatzglas | 11 002 273.0RG |
| LED-Leuchtmittel 2700 K | 13 565 |
| LED-Leuchtmittel 3000 K | 13 592 |
| Fassung | 63 000 339 |
| Abdeckkappe | 71 001 577.1L |
| Baldachin | 71 001 636.1M2 |

Spares

| | |
|-----------------|----------------|
| Spare glass | 11 002 273.0RG |
| LED lamp 2700 K | 13 565 |
| LED lamp 3000 K | 13 592 |
| Lampholder | 63 000 339 |
| Cover cap | 71 001 577.1L |
| Canopy | 71 001 636.1M2 |

Pièces de rechange

| | |
|---------------------|----------------|
| Verre de rechange | 11 002 273.0RG |
| Lampe LED 2700 K | 13 565 |
| Lampe LED 3000 K | 13 592 |
| Douille | 63 000 339 |
| Clapet de fermeture | 71 001 577.1L |
| Cache-piton | 71 001 636.1M2 |