

Interrupteurs Marche-Arrêt, P3, 63 A, Montage en saillie, tripolaire, 1 Contact F, 1 Contact O, Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, verrouillable en position 0



Référence P3-63/I3/SVB/HI11
N° de catalogue 207340

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

| | | | |
|---|-------|----|---|
| Gamme | | | Interrupteurs Marche-Arrêt |
| Identificateur de type | | | P3 |
| Fonction Arrêt | | | Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE |
| Information sur la fourniture | | | Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune |
| Nombre de pôles | | | Contact auxiliaire ou neutre pour montage ultérieur. |
| | | | tripolaire |
| Circuits auxiliaires | | | |
| | | | Contact F 1 |
| | | | Contact O 1 |
| Verrouillage | | | verrouillable en position 0 |
| Degré de protection | | | IP65 |
| Forme | | | Montage en saillie |
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz | | | |
| 400 V | P | kW | 30 |
| Courant assigné ininterrompu | I_u | A | 63 |
| Remarque sur le courant assigné ininterrompu I_u | | | Courant assigné ininterrompu I_u spécifié pour la section maximale. |

Caractéristiques techniques

Circuits électriques

| | | | |
|--|-------|----|---|
| Valeurs mécaniques | | | |
| Nombre de pôles | | | tripolaire |
| Circuits auxiliaires | | | |
| | | | Contact F 1 |
| | | | Contact O 1 |
| Caractéristiques électriques | | | |
| Courant assigné ininterrompu | I_u | A | 63 |
| Remarque sur le courant assigné ininterrompu I_u | | | Courant assigné ininterrompu I_u spécifié pour la section maximale. |
| Courant de court-circuit conditionnel | I_q | kA | 4 (Load side) 100 (Supply side) |