




REF. 3450 POSTE ILOFT DUOX PLUS



Le téléphone iLOFT est un portier compact et extra plat qui fonctionne en mode mains libres avec le panneau extérieur. Il peut également être réglé en mode Pulse-Stop-Talk si nécessaire dans des environnements très bruyants. Sa technologie audio numérique DUOX PLUS (2 fils non polarisés) assure une communication mains libres de haute qualité, sans interférences. Le volume des appels et des conversations est réglé très intuitivement grâce à une commande à molette. Fabriqué en plastique ABS résistant aux UV, avec une élégante finition mate pour un nettoyage facile. Monté en surface.

-  Bouton pour activer/désactiver la communication avec le panneau extérieur.
-  Ouvrez la porte et appelez le concierge (si disponible, appuyez sur la touche avec le téléphone en veille).
-  Fonctions supplémentaires : relais d'éclairage d'escalier, deuxième ouverture de porte ou de portail, appel de panique, etc.

ACCESSOIRES



Ref. 3749



Ref. 3388



Ref. 3389

SUPPORT BUREAU

3656 SUPPORT BUREAU POSTE iLOFT

Les supports de bureau Fermax vous permettent de répondre à un appel de la platine de rue depuis votre bureau, sans avoir à interrompre votre travail. Fabriqués en acier inoxydable de très grande qualité (AISI 316L).

RÉNOVATION

Format extra-plat, en plastique ABS très résistant, avec finition texturisée. Une fois installée, elle peut couvrir l'espace laissé par l'équipement précédent.

3388 PLAQUE DE PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE

Dimensions: 120 x 249 x 10 mm

3389 PLAQUE DE PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE LARGE

Dimensions 210 x 240 x 10 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	3450
Technologie	DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
Type de phonie	Audio
Installation	En saillie
Support bureau	Oui (réf. 3656)
Bras de combiné aimanté	-
Communication mains libres	Oui
Communication optionnelle "Push-to-talk"	Oui
Boucle auditive	-
Couleur du produit	Blanc mate
Boutons-poussoirs	3
Type de boutons	Mécaniques
Nombre de leds de signalisation	3 (rouge, vert et bleu)
PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL	
Depuis le terminal	-
Depuis la platine ou la conciergerie	Oui
Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement)	Oui
FONCTIONS	
Appel au concierge	Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
Auto-allumage	Oui (avec plaque n° 0 de son propre bloc ou avec la dernière plaque à partir de laquelle il a été appelé et pendant les 30 s. après la fin)
Fonction supplémentaire F1	Oui (bouton-poussoir F1, envoi du négatif et/ou commande)
Fonction supplémentaire F2	-
Sonnerie pallière	Oui avec melodie différente
Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel	Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
Terminaux supplémentaires avec la même adresse	Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
Doormatic (fonction professions libérales)	Oui (indication par led vert)
RÉGLAGES	
Sélection des mélodies	Oui (5). Configurable selon l'origine: Platines ou Concierge.
Réglage du volumen d'appel	Oui (par roue coulissante)
Fonction Ne pas déranger	Oui (par roue coulissante) + signalisation par leds rouges
Réglage du volume du conversation	Oui (par roue coulissante)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm	90 x 146,5 x 20
Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé	30 s.
Temps de conversation	90 s.
Confidentialité de la conversation	Oui
Tension d'alimentation	18-24 Vdc
Consommation maximum	3,6 W
Consommation en veille	0,4 W
Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité	[-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur	Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
Bornes	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T