



# Lecteur Vigik+® mains-libres intrabox

- Ouverture à distance, sans poser le badge sur le lecteur
- Pour contrôler une porte isolée
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur



**intrabox DATA ECO**  
**VIGIK®** : 1 lecteur de proximité Vigik+® mains-libres (04-0108-PLUS)



## GAMME

06-0180-PLUS	<b>IntraBOX DATA Eco Lecteur de proximité Vigik+® mains-libres</b> : 1 lecteur de proximité Vigik+® mains-libres (04-0108-PLUS) + 1 centrale de gestion Vigik® (compatible Vigik+®) 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission synchronisation des données DATA illimitées 10 ans
06-0191-PLUS	<b>IntraBOX DATA Eco Lecteur de proximité Vigik+® mains-libres</b> : 1 lecteur de proximité Vigik+® mains-libres (04-0108-PLUS) + 1 centrale de gestion Vigik® (compatible Vigik+®) 2 portes et/ou 1000 noms (03-0101) + 1 module de transmission synchronisation des données DATA illimitées 10 ans



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

12 à 24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 200 m

Centrale - Module DATA

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

Lecteur 130 x 130 x 40 mm

Centrale 74 x 59 x 18 mm

Module DATA 162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20°C à +60°C

Indice Protection IP54

Existe en produit seul (p. 67)

### CAPACITÉS

Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Compatible avec les badges et les télécommandes 4 boutons (fonction badge) équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges / clé-mobil / pass	3 000
Alerte technique (e-mails)	✓
Horloge annuelle	✓

## SCHEMA SIMPLIFIE

