



# FIXATION POUR MAT Ø60



Code	Couleur	Charge MAXI	Compatibilité	Croquis
50861	GRIS	5.4Kg par coté	FIXATION compatible avec <ul style="list-style-type: none"> <li>• Twister2: 25W- 45W -70W</li> <li>• Twister3: 45W- 70W - 100W</li> </ul> Livré avec 4 kits Vis M8 pour fixation de 2 projecteurs.	
50862	NOIR			
50863	GRIS	19 Kg par coté	FIXATION compatible avec <ul style="list-style-type: none"> <li>• Twister3 HP: 180W-250W</li> </ul> Livré avec 4 kits Vis M10 pour fixation de 2 projecteurs.	
50864	GRIS	38 KG par coté	A assembler avec <b>50863</b> FIXATION compatible avec <ul style="list-style-type: none"> <li>• Twister3 HP: 180W-250W.</li> </ul> Livré avec 4 kits Vis M10 pour fixation de 2 projecteurs supplémentaires.	



Les fixations ont une tenue de 480 heures au test brouillard salin suivant norme ISO 9227. (Tenue à la corrosion)

## Montage installation

Ces produits doivent être installés uniquement sur des Mât D60mm.

- L'inclinaison maximale du Mât ou de la console est de 45° par rapport à la verticale.



- Il est important de respecter la charge maximale indiquée dans le tableau sur chaque côté de la fixation.

## Installation sur fixation D60 code : 50861 et 50862

2 Appareils maxi. 		<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Passer le câble d'alimentation par le trou situé au-dessus de la fixation.</li> <li>2- Fixer le luminaire sur la fixation avec 2 Kit Vis <b>M8</b>.</li> <li>3- Raccordement Electrique, voir la notice du produit, couper l'alimentation avant de raccorder.</li> <li>4- Placer la fixation sur le Mat D60, en butée au fond du support et l'orienter suivant le besoin.</li> <li>5- Serrer les 4 vis CHC M5*12mm inox sur le mat : couple de serrage Mini 3 Nm.</li> </ol>
-----------------------	--	--

## Installation sur fixation D60 code : 50863 et 50864

Les deux extensions livrées sous le code 50864 sont utilisables qu'avec le code 50863 à commander séparément.

4 Appareils maxi 		<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Assembler les deux extensions code <b>50864</b> sur la fixation Ø60 <b>50863</b> avec les 4 kits Vis M10. Couple de serrage 24 Nm mini</li> <li>2- Passer le câble d'alimentation par le trou situé au-dessus de la fixation.</li> <li>3- Fixer le luminaire sur la fixation avec 2 kit Vis <b>M10</b> fournis</li> <li>4- Raccordement Electrique, voir la notice du produit, couper l'alimentation avant de raccorder.</li> </ol>
2 Appareils maxi. 		<ol style="list-style-type: none"> <li>5- Placer la fixation sur le Mat D60, en butée au fond du support et l'orienter suivant le besoin.</li> <li>6- Serrer les 4 vis CHC M10*16mm inox sur le mat : couple de serrage Mini 24Nm.</li> </ol>

Vérifier la bonne tenue des luminaires et de la fixation sur le Mat.