



Cartouche fusible, grande vitesse, 40 A, AC 1000 V, 125 kA, size 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple



Référence FUSE 40A 1000V 00/80 AR
N° de catalogue 170M4806

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	40
Tension assignée d'emploi			AC 1000 V
Taille			size 00
Facteur de zoom			30 x 47 x 98 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Pouvoir de coupure		kA	125
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglémentations			DIN 43653 IEC 60269-4
Équipements complémentaires optionnels			fuse-holder 170H1007

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			00
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1000
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	40
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	125
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	11
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	78