

## PAS0042D

### Prises rondes TV SAT



Série de prises rondes à 2, 3 ou 4 sorties avec connecteur IEC femelle pour la bande radio, IEC mâle pour la bande TV et connecteur F femelle pour la bande Satellite.

### Spécifications techniques

- Ils permettent de séparer le **signal d'entrée combiné** sur des connecteurs de sortie séparés.
- Blindage élevé.
- Excellente séparation entre les bandes.
- Perte de passe-bas.
- Courant maximum sur le connecteur F **500mA**.
- Installation rapide et facile.

PAS0042D		
Code		280793
Outputs		4
Type prise		Terminal
R		
Connecteurs		IEC femelle
Largeur de bande		88-240
Perte de passage		2.5
SAT2		
Connecteurs		F femelle
Largeur de bande	MHz	5-2150
Perte de passage	dB	3
SAT1		
Connecteurs		F femelle
Largeur de bande	MHz	950-2150
Perte de passage SAT	dB	2
TV		
Connecteur		IEC mâle
Plage de fréquences	MHz	5-68 / 260-862
Perte de passage	dB	2.5

Dimensions et conditionnement		
Code EAN		8016978070114
Dimensions du produit	mm	80 x 80 x 48