

Pro & Consumer Service  
 BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1  
 www.legrand.com

Design and Quality by LEGRAND (France)

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne. S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre)

35° 100-230 V 50/60 Hz	Lampes à incandescence Lampes halogènes	Transformateur magnétique (1) (2) (3)	Transformateur électronique (1) (2) (3)	LED (2) (4)	LED (4)

(1) Lampes TBT (2) lampes fluocompactes (3) Tube fluorescent (4) Lampes à LED  
 (+) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 040139

Fonctionnement en manuel possible

Durée d'allumage 10 s à 10 min

Portée de la détection jusqu'à 8 m

Seuil de luminosité 5 à 1275 lux



Avec boîte à encastrer prof. 40 mm mini

**2** ans  
 GARANTIE



Made in France






Ne pas respecter les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie


LE07581AA © Legrand 2014



À la mise sous tension (réglage usine), si la lampe reste allumée plus de 2', utiliser le compensateur 0 401 39.



#### Interrupteur 1 point d'allumage



Puissance de lampe 3 W mini.

#### Fonctionnement automatique


Allumage dès qu'il y a détection

#### Fonctionnement manuel

Marche forcée

Arrêt forcé

#### Va et vient 2 points d'allumage




Avec 2 détecteurs, puissance de lampe 10 W mini.

#### Réglages

10 sec 10 min.

5 lux. 1275 lux.



Fil rigide section : 1,5 mm<sup>2</sup>

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- ... (terre) = vert/jaune