



# Salvus PIR Bolt-On

Convient pour une utilisation à des hauteurs de 2,5 à 6,0 mètres

## Caractéristiques

IK	IK07
IP	IP65
Détecteur	PIR

## Installation

Type de connecteur	Câble
Matériaux	PC
Poids	82g
Classe	2

## Câblage

Câble	1.4m (2x 0.75mm <sup>2</sup> )
Type de câblage requis	Parallèle

## UTILISER AVEC

Borealis Batten	Toutes les variantes	Vendue séparément
Caiman Anti Corrosive	Toutes les variantes	Vendue séparément
Lentus Lowbay	Toutes les variantes	Vendue séparément

## RÉFÉRENCES

	Finitions	Description	Caractéristique 1	Caractéristique 2	Caractéristique 3
PIRBOLT	Blanc RAL9016	On/Off PIR sensor with Lux level switch 3-300 lx	On-Off	Commissioned using dials on sensor	3-300lx daylight switch
PIRBOLT DIM	Blanc RAL9016	Dimming PIR Sensor with Lux Level switch 0-2000lx	Step Dim	Commissioned using remote	3-2000lx daylight switch
PIRBOLT DIMR		Remote control for use with PIRBOLTDIM		*Sold Separately*	



collingwood

01604 495 151  
collingwoodlighting.com

- collingwoodlightingfrance
- /collingwoodFR
- /collingwoodlightingfrance

## Garantie

5 ans

## Caractéristiques et avantages

Compatibles avec : BOREALIS Batten, CAIMAN Anti-Corrosive, LENTUS Lowbay

Convient pour une utilisation à des hauteurs de 2,5 à 6,0 mètres.


Installation rapide et facile avec l'interface M20

Temps de conversion rapide de 4 minutes

BOLTDIM exige que le luminaire soit équipé d'un driver 0-10V.

PIRBOLTDIMR - CR2025 battery not included

Faisceau: 120



136mm

