

ETANCHLED IP65 4000K

Manuel d'utilisation

Spécifications

Référence	5420154	5420155	5420156
Tension nominale	220 - 240 V~		
Fréquence	50 / 60 Hz		
Puissance	21 W	40 W	55 W
Lumens LED	3033 lm	5777 lm	7944 lm
Lumens sortants	2730 lm	5200 lm	7150 lm
Nb max / ligne	20 pcs	10 pcs	6 pcs
Classe	Classe I		
Indice de protection	IP65		

Conseils de sécurité

Utiliser un câble de section $3 \times 0.75 \text{ mm}^2$. Si le câble ou le cordon flexible est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le fabricant.

L'alimentation doit être coupée avant le montage, l'entretien, le remplacement ou le nettoyage du luminaire. Retirer le fusible ou le mettre sur OFF et s'assurer qu'il ne soit pas réactivé.

Instructions

1. Dévisser le presse-étoupe
2. Utiliser un tournevis pour ouvrir le couvercle
3. Effectuer la connexion
4. Reclipser le couvercle

