



**RFREPEAT**

## RÉPÉTITEUR RADIO SÉRIE 2



RFREPEAT est un répéteur radio bidirectionnel qui vous permet d'étendre la distance de fonctionnement entre les dispositifs sans fil tels que des capteurs, des radiocommandes, des sirènes et une centrale Secur Hub. Il est équipé d'une alimentation secteur et d'une batterie de secours.

### AWARDS

DESIGN  
MILANO

DESIGN PLUS  
awards 2014



**RFREPEAT**

**RÉPÉTITEUR RADIO SÉRIE 2**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
LED de signalisation	Oui
Extensions ou centrale compatibles	HUB32LCD (SECUR HUB)

**COMMUNICATION**

Signal sonore interne	Yes
Nombre total d'appareils sans fil (somme de tous les appareils radio) (n°)	60
Évènements transmis	AC mains failure, Tamper, Low battery

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Hauteur (mm)	227
Largeur (mm)	150
Profondeur (mm)	30

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Alimentation	90÷264 Vac
--------------	------------

**BATTERIES**

Type batterie	1 x LiPo, 3,7V, 4100 mAh
---------------	--------------------------