

# GDL

Fusibles Électroniques / Verre

FUSIBLES MIDGET, MINIATURES & POUR CIRCUITS IMPRIMÉS

## GDL

- Corps en verre
- Action Temporisée
- 1/4" x 1-1/4"
- Sorties axiales de 1-1/2" en option

1/16A à 8A, 250VCA,  
Listé UL et certifié CSA

10A à 15A, 125VCA,  
Listé UL et certifié CSA

20A à 30A, 32VCA



## AMPÉRAGES NOMINAUX

Numéros de catalogue	Ampérage	Tension	C.I.
GDL1/16	1/16A	250V	1
GDL1/10	1/10A	250V	1
GDL1/8	1/8A	250V	1
GDL15/100	15/100A	250V	1
GDL175/1000	175/1000A	250V	1
GDL3/16	3/16A	250V	1
GDL2/10	2/10A	250V	1
GDL1/4	1/4A	250V	1
GDL3/10	3/10A	250V	1
GDL3/8	3/8A	250V	1
GDL4/10	4/10A	250V	1
GDL1/2	1/2A	250V	1
GDL6/10	6/10A	250V	1
GDL7/10	7/10A	250V	1
GDL3/4	3/4A	250V	1
GDL8/10	8/10A	250V	1
GDL1	1A	250V	1
GDL1-1/4	1-1/4A	250V	2
GDL1-1/2	1-1/2A	250V	2
GDL1-6/10	1-6/10A	250V	2
GDL1-8/10	1-8/10A	250V	2
GDL2	2A	250V	2
GDL2-1/4	2-1/4A	250V	2
GDL2-1/2	2-1/2A	250V	2
GDL2-8/10	2-8/10A	250V	2
GDL3	3A	250V	2
GDL3-2/10	3-2/10A	250V	2
GDL4	4A	250V	3
GDL5	5A	250V	3
GDL6	6A	250V	3
GDL6-1/4	6-1/4A	250V	3
GDL7	7A	250V	3
GDL8	8A	250V	3
GDL10	10A	125V	4
GDL12	12A	125V	4
GDL15	15A	125V	4
GDL20	20A	32V	5
GDL25	25A	32V	5
GDL30	30A	32V	5

1. 250VCA @ 35A C.I. / 125VCA @ 10kA C.I.
2. 250VCA @ 100A C.I. / 125VCA @ 10kA C.I.
3. 250VCA @ 200A C.I. / 125VCA @ 10kA C.I.
4. 125VCA @ 10kA C.I.
5. 32VCA @ 300A C.I.