



Cartouche fusible, grande vitesse, 4000 A, AC 130 V, 200 kA, 48 x 89 mm, aR, UL

Référence SEMI-COND FUSE 4000A 130V AC
N° de catalogue FWA-4000AH

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	4000
Tension assignée d'emploi			AC 130 V
Facteur de zoom			48 x 89 mm
Classe d'emploi			aR
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			Bus commun DC, entraînements DC, convertisseurs de puissance/redresseurs et démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique avec contacts affleurants
Normes/Réglémentations			UL 248-13

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecI@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	130
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	4000
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	257
trous de fixation			autre
distance centre à centre entre raccords		mm	47.6