



**Cartouche fusible, grande vitesse, 125 A, AC 240 V, DC 150 V, 200 kA, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS**

**Référence 125A 240V AC BS88 FUSE**  
**N° de catalogue 125LET**

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	125
Tension assignée d'emploi			AC 240 V DC 150 V
Taille			BS88
Facteur de zoom			18 x 56 mm
Classe d'emploi			aR
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection du bus commun DC, des entraînements DC, des convertisseurs de puissance/redresseurs et des démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			BS
Forme			pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			BS88-4 IEC 60269-4
Équipements complémentaires optionnels			fuse-holder BH-0111

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	280
tension de fonctionnement CC		V	150
calibre/courant nominal assigné (In)		A	125
classe de fonctionnement			autre
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	16
trous de fixation			M6
distance centre à centre entre raccords		mm	41.5