



## HX 7500 T C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme INTENS

### AVANTAGES PRODUIT

Matériel robuste et performant  
Groupe garanti 3 ans  
Moteur professionnel HONDA

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

### Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



## HX 7500 T C5

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	5,7
Puissance max (kVA)	7,1
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	6,1
Conso. 75% (L/h)	2,5
Autonomie 75% (h)	2,4
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX390_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	389
Capacité huile (l)	1,1

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	77
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	80

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	78,5
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	59,5
Poids (kg)	82,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	192
Poids de Palette conditionnée (kg)	505

### ACCESSOIRES LIVRES

Entonnoir  
Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS

- R03** Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
- 3499231004012** VERSO 10 T 40A - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation
- RKB2** RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
- 3499231033203** R19 - Kit entretien pour HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 comprenant huile, bougie et filtre à air
- RH1** RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
- RPM** RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
- 3499231920831** GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes