

Référence **DILAC-22(220VDC)**
 N° de catalogue **276524**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

				This item can only be ordered until December 31, 2023 with a maximum delivery date of May 31, 2024. Article de remplacement : DILA-22(220VDC) (référence : 276418)
Gamme				Contacteurs auxiliaires DILA
Application				Contacteur auxiliaire
Description				Appareils de base avec contacts liés positivement.
Raccordement				Bornes à ressort
Courant assigné d'emploi				
AC-15				
220 V 230 V 240 V	I _e	A	4	
380 V 400 V 415 V	I _e	A	4	
Nombre de contacts				
F = contact à fermeture				2 F
O = contact à ouverture				2 O
Nombre caract./Exécution				
Nombre caractéristique				22E
Combinaison possible avec un bloc de contacts auxiliaires				DILA-XHIC(V)... nicht mit DILA-XHI, 4-polig
Tension de commande				220 V DC
Type de courant AC/DC				avec bobine à courant continu
Module de protection				intégré
Connexion à SmartWire-DT				non
Remarques				Contacts selon EN 50011 Repérage des bornes bobine selon EN 50005 module de protection intégré module de protection à varistance intégré

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes				IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécanique				
avec bobine DC	manœuvres	x 10 ⁶	20	
Fréquence de manœuvres max.	Man/h		9000	
Résistance climatique				Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambiante				
Appareil nu		°C	-25 - +60	
Appareil sous enveloppe		°C	- 25 - 40	
Température ambiante de stockage		°C	- 40 - 80	
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)				
Onde demi-sinusoidale 10 ms				
Appareil de base + module		g		
Contact F		g	7	
Contact O		g	5	
Degré de protection				IP20
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)				Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Altitude d'installation		m	max. 2000	

Poids			
avec bobine DC		kg	0,294
Sections raccordables		mm ²	
Bornes à ressort			
Conducteur à âme massive		mm ²	1 x (0.75 - 2.5) 2 x (0.75 - 2.5)
Conducteurs souples avec ou sans embout DIN 46228		mm ²	1 x (0.75 ... 1.5) 2 x (0.75 ... 1.5)
âme massive ou multibrins		AWG	18 ... 14
Longueur à dénuder		mm	10
Tournevis pour vis à fente		mm	0.6 x 3.5

Circuits électriques

Contacts liés positivement selon ZH 1/457, y compris modules de contacts auxiliaires				Oui
Tension assignée de tenue aux chocs	U_{imp}	V AC		6000
Catégorie de surtension/Degré de pollution				III/3
Tension assignée d'isolement	U_i	V AC		690
Tension assignée d'emploi	U_e	V AC		690
Séparation sûre selon EN 61140				
entre la bobine et les contacts auxiliaires		V AC		400
et entre les contacts auxiliaires eux-mêmes		V AC		400
Courant assigné d'emploi		A		
Courant thermique conventionnel 1 pôle				
nu				
à 60 °C	$I_{th} = I_e$	A		16
AC-15				
220 V 230 V 240 V	I_e	A		4
380 V 400 V 415 V	I_e	A		4
500 V	I_e	A		1.5
DC				
Remarque				Conditions d'enclenchement et de coupure en DC-13, L/R constant selon indications.
DC L/R ≤ 15 ms				
Pôles en série :		A		
1	24 V	A		10
1	60 V	A		6
2	60 V	A		10
1	110 V	A		3
3	110 V	A		6
1	220 V	A		1
3	220 V	A		5
DC L/R ≤ 50 ms				
Pôles en série :		A		
3	24 V	A		4
3	60 V	A		4
3	110 V	A		2
3	220 V	A		1
Fiabilité des contacts	Taux de défaillances	λ		$< 10^{-8}$, < 1 défaut sur 100 millions de manœuvres (sous $U_e = 24$ V DC, $U_{min} = 17$ V, $I_{min} = 5,4$ mA)
Tenue aux courts-circuits sans soudure				
Par disjoncteur (calibre max.)				
220 V 230 V 240 V		PKZM0		4
380 V 400 V 415 V		PKZM0		4
Par fusible (calibre max.)				
500 V		A gG/gL		10
Pertes par effet Joule sous I_{th}				
avec bobine CC		W		0.85

Circuits magnétiques

Plage de fonctionnement			
avec bobine DC			
Remarque			Tension continue exclusivement ou redressée par pont triphasé ou pont à 2 impulsions avec lissage
Tension d'appel			0.8 - 1.1
sous 24 V : sans module de contacts auxiliaires (40 °C)		appel	x U _c 0.7 - 1.3
Consommation			
Bobine à courant continu			
avec bobine DC		appel = maintien	W 3
Facteur de marche			% FM 100
Temps de commutation à 100 % U _S (valeurs approx.)			
avec bobine DC fermeture			ms
Temps de fonctionnement Avec bobine DC Fermeture max.			ms 31
avec bobine DC contacts F ouverture			ms
Temps de commutation, bobine DC, contact à fermeture, temps d'ouverture max.			ms 12

Caractéristiques électriques homologuées

Contacts auxiliaires			
Pilot Duty			
Avec bobine AC			A600
Avec bobine DC			P300
General Use			
AC		V	600
AC		A	15
DC		V	250
DC		A	1

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I _n	A	15.5
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	W	0.8
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P _{vid}	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P _{vs}	W	3
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P _{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	60
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes			Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement			
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle			Sous la responsabilité du tableautier.

10.9.3 Tension de tenue aux chocs		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante		Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement		Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique		Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Contacteur auxiliaire, relais (EC000196)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur auxiliaire (BT) (ecI@ss10.0.1-27-37-10-01 [AAB716014])		
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz	V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us CC	V	220 - 220
type de tension d'actionnement		DC
courant de fonctionnement nominal, 400 V	A	4
type de raccordement du circuit auxiliaire		raccordement par borne à ressort
mode de pose		vis
interface		non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture		2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture		2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée		0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée		0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions		0
avec affichage LED		non
commande manuelle		non