

Yuasa Fiche de données techniques



Yuasa NPL200-6 Industrial VRLA Battery

Spécifications

Tension nominale	6
Capacité en 20h à 10,5V et 20°C (Ah)	200
Capacité en 10h à 10,8V et 20°C (Ah)	176

Dimensions

Longueur (mm)	398 (±0.7)
Largeur (mm)	176 (±0.5)
Hauteur (mm)	250 (±0.7)
Poids (kg)	39

Type de bornes

Borne filetée (M= mâle ou F=femelle)	M10 LUG
Couple de serrage (Nm)	16.5

Plages de Temperature de Fonctionnement

Stockage (dans des conditions de charge complète)	-20°C à +50°C
Charge	-15°C to +50°C
Décharge	-20°C to +60°C

Stockage

Perte de capacité par mois à 20°C (% approximatif)	3
--	---

Matériau du bac

Standard	ABS (UL94:HB)
Option de boîtier FR selon	UL94:V0

Tension de charge

Tension de charge en floating à 20°C (V)/bloc	6.825 (±1%)
Tension de charge en floating à 20°C (V)/élément	2.275 (±1%)
Coefficient de correction de tension de charge floating (si T° >20°C)	-3
Tension de charge en cyclique (ou Boost) à 20°C (V)/bloc	7.26 (±3%)
Tension de charge en cyclique (ou Boost) à 20°C (V)/élément	2.42 (±3%)
Coefficient de correction de tension de charge boost (si T° >20°C)	-4

Courant de charge

Limite de courant pour une charge en floating (A)	No limit
Limite de courant pour une charge en cyclique (ou boost) (A)	50

Courant maximum de décharge

1 seconde (A)	1500
1 minute (A)	600

Impédance


Mesurée à 1 kHz (mΩ)	1.3
----------------------	-----

Durées de vie et approbations

Classification EUROBAT: longue vie	10 à 12
Durée de vie selon Yuasa à 20°C (années)	jusqu'à 10



Schéma



Certifications venant de tiers

ISO9001 Systèmes de management de qualité
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc



Securite

Installation

Peut être installée et utilisée dans toutes les positions, sauf à l'envers en permanence.

Poignées

Les batteries ne doivent pas être suspendues par les poignées si poignées.

Soupapes

Chaque élément batterie est équipé de soupape pour permettre aux gaz de s'échapper et aussi assurer l'étanchéité.

Dégazage

Les batteries VRLA produisent de l'hydrogène qui, mélangé avec de l'air peut devenir explosif. Ne pas installer les batteries dans une enceinte étanche.

Recyclage

Les batteries VRLA YUASA en fin de vie, doivent être recyclées selon la législation nationale en vigueur.

Date de publication: 14/11/2016 - E&OE



Yuasa Technical Data Sheet



Yuasa NPL200-6 Industrial VRLA Battery

Specifications

Nominal voltage (V)	6
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	200
10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah)	176

Dimensions

Length (mm)	398 (±0.7)
Width (mm)	176 (±0.5)
Height (mm)	250 (±0.7)
Mass (kg)	39

Terminal Type

Threaded terminal - (M=Male or F=Female)	M10 LUG
Torque (Nm)	16.5

Operating Temperature Range

Storage (in fully charged condition)	-20°C to +50°C
Charge	-15°C to +50°C
Discharge	-20°C to +60°C

Storage

Capacity loss per month at 20°C (% approx.)	3
---	---

Case Material

Standard	ABS (UL94:HB)
FR version available	UL94:V0

Charge Voltage

Float charge voltage at 20°C (V)/Block	6.825 (±1%)
Float charge voltage at 20°C (V)/Cell	2.275 (±1%)
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block	7.26 (±3%)
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell	2.42 (±3%)
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4

Charge Current

Float charge current limit (A)	No limit
Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	50

Maximum Discharge Current

1 second (A)	1500
1 minute (A)	600

Impedance


Measured at 1 kHz (mΩ)	1.3
------------------------	-----

Design Life & Approvals

EUROBAT Classification: Long life	10 to 12
Yuasa design life at 20°C (yrs)	up to 10



Layout



3rd Party Certifications

ISO9001 - Quality Management Systems
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

Safety

Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

