



952.161 **PD** Power Dynamics
Professional Audio

PRM606 Amplificateur Matriciel 6 zones, 100 V, 6 x 60 W

Le PRM606 est un amplificateur rackable, pouvant être utilisé à la fois comme amplificateur 100 V ou comme amplificateur standard basse impédance. Cet amplificateur 6 zones est conçu pour des systèmes multi-pièces nécessitant différentes sources audio. Il est doté d'un récepteur BT, de ports USB/SD pour lire le MP3, d'un grand affichage LCD avec ID3Tag. Le PRM606 est équipé d'entrées XLR commutables avec alimentation fantôme 24 V commutable, spécifiques pour microphones d'appel et à condensateur. Cet amplificateur est idéalement conçu pour des appels, annonces, intercommunications, musique d'ambiance, diffusion dans des bâtiments industriels ...

Playback options : BT streaming, SD, USB

Output power: RMS : 360W

Impedance : 100V, 4 Ohm, 8 Ohm

Frequency response : 100Hz - 24.000Hz

Power supply : 220-240VAC 50Hz

Power consumption : 2A

Dimensions (L x W x H) : 390 x 483 x 95mm (without feet 88mm)

Weight : 11,85

Accessories : Mounting bracket, Power cable, Remote control

- Amplificateur matrix 100 V avec 6 zones indépendantes
- 6 x 60 W, classe D
- Lecteur MP3 avec insert USB/SD
- Avec technologie sans fil BT pour streaming audio
- Panneau de commande LCD avec ID3 tag
- 3 x entrées Mic/ligne, prises combo jack 6,35 / XLR, 1 x entrée ligne RCA, 1 x sortie ligne RCA
- Entrées micro XLR avec alimentation fantôme commutable (24 V) et priorité VOX
- Sortie haut-parleurs 100 V ou 4/8 ohms
- Sorties zone : 6 x ligne (RCA Mono)
- Sorties zone : 6 x bornier haut-parleur (100 V / 4 ohms / 8 ohms / Com)
- Réglages graves et aigues
- Gong avec réglage de niveau
- Montage en rack 19", 2 U
- Fonctionnement de secours via batterie 24 V (non livrée)
- Protections contre les surchauffe, court-circuit et temporisation
- Entrée prioritaire
- Avec télécommande