

Référence +DZA16S(*)
N° de catalogue 200406

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Prises supplémentaires
Plage de courant		A	< 16
Utilisation avec			DTZ
pour montage latéral			côté secondaire
Utilisation pour			Triphasé transformateurs
Facteur Cu 0,00			

Remarques Sélection de la prise adaptée

Exemple de commande pour des transformateurs monophasés :

- Transformateur choisi : STZ0,25(400/24)
- Tension souhaitée pour la prise supplémentaire 22 V
- Le courant pour la sélection de la prise se calcule comme suit :

$I = S/U$

I = courant

S = puissance apparente

U = tension de la prise

$I = 250/22 = 11.4 \text{ A} \rightarrow +ZA16$

Le code complémentaire correct pour la prise supplémentaire côté secondaire est le suivant :

+ZA16S(22)

Procédez de la même façon pour la sélection d'une prise supplémentaire côté primaire.

Exemple de commande pour des transformateurs triphasés :

- Transformateur choisi : DTZ0,25(400/24)
- Tension souhaitée pour la prise supplémentaire 22 V
- Le courant pour la sélection de la prise se calcule comme suit :

$I = S/(\sqrt{3} \times U)$

I = courant

S = puissance apparente

U = tension de la prise

$I = 250/(\sqrt{3} \times 22) = 6.6 \text{ A} \rightarrow +DZA16$

Le code complémentaire correct pour la prise supplémentaire côté secondaire est le suivant :

+DZA16S(22)

Procédez de la même façon pour la sélection d'une prise supplémentaire côté primaire.

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	40

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Accessoires pour connectique basse tension (EC002498)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Composant pour technique de commutation basse tension (accessoires) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])

type d'accessoire/pièce détachée			autre
accessoire			oui
pièce détachée			non