



# DADC-144DT

Order No.: 0257910

**Price upon request**

## PRODUCTINFOS

### Transmetteur Dante® 4 canaux

- 4 entrées audio XLR analogiques
- 4 sorties audio XLR analogiques
- Entrée / Sortie Dante® 4 canaux (EtherCon/RJ45)
- Niveaux des entrées et sorties analogiques réglables séparément via des potentiomètres encastrés
- Alimentation fantôme 48 V commutable par entrée analogique
- Fonction Mute par sortie analogique
- Combinaison des sources Dante® et récepteur Dante® possible par logiciel
- Encodage / Décodage : 16/24/32 bits
- Taux échantillonnage : 44,1/48/88,2/96 kHz
- Bande passante : 20-20000 Hz
- Affichage LED pour signal, Peak, Network Link, Network Act et Power
- Boîtier métallique
- Installation en rack 482 mm (19"), 1 U

La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.

- Transmetteur Dante® 4 canaux

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### DADC-144DT

Type	Transmetteur Dante® 4 canaux
Bande passante	20-20000 Hz
Signal d'entrée	2,3 V max.
Sensibilité d'entrée	5,7 mV-2,3 V
Amplification	0,2-5,2x
Alimentation fantôme	48 V
Rapport signal / bruit	> 90 dB
Taux de distorsion	< 0,005 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	230 V/50 Hz/15 VA
Dimensions	482 x 44,5 x 238 mm, 1 U
Poids	2,9 kg
Entrées	4 x XLR, sym.
Sorties	4 x XLR, sym.
Particularités	1 x EtherCon/RJ45

### DADC-144DT

Résolution	16/24/32 Bits
------------	---------------