

Juhend telefoni paigaldamiseks ja kasutamiseks

Cisco telefonid



Oluline teave: loe enne telefoni paigaldamist!

Internetitelefon on telefoniteenuse uus tase. Nüüd on kõnede suunamine, konverentskõne, kõnepost ja paljud teised võimalused sinu jaoks mugavalt nupuvajutuse kaugusest.

Telefoni paigaldamine on lihtne – järgi vaid siinseid juhiseid. Hoia juhend alles, sest siit leiad ka hea ja selge ülevaate, mida internetitelefoniga teha saab ja kuidas seda kasutada.

Komplekt sisaldb

Internetitelefon

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Võrgukaabel (1,5m)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Toiteadapter

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Инструкция по установке и пользованию телефоном

Телефоны Cisco



Важная информация: ознакомьтесь до установки телефона!

Интернет-телефон – это новый уровень телефонной услуги. Теперь направление звонков, конференц-связь, голосовая почта и многие другие возможности находятся от Вас на расстоянии нажатия кнопки. Установка телефона проста – достаточно только следовать данным здесь указаниям. Сохраните инструкцию, тогда у Вас будет хороший и простой для понимания обзор того, что можно делать с интернет-телефоном и как им пользоваться.

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

Интернет-телефон

Сетевой кабель (1,5 м)

Подставка для телефона

Адаптер питания

Разъем спирального шнура

Гнездо для наушников

Разъем сетевого кабеля для подключения компьютера

Разъем электропитания

Крепления подставки

1. Индикаторы

2. Программируемые
кнопки линий

3. Функциональные
кнопки

4. Программируемые
кнопки быстрого
набора

5. Передвижение в меню

6. Голосовая почта

7. Удержание вызова

8. Настройки

9. Микрофон

10. Гарнитура

11. Громкость голоса
и звонка

12. Громкоговоритель

13. Кнопки набора номера

Установка телефона

Когда все кабели подключены, и телефон включен в сеть, он будет автоматически настраиваться, на экране появится надпись **CISCO®**, а затем **Initializing Network**. Все индикаторы замигают, и примерно через 10 секунд на экране появится стандартное меню. Если настройка прошла успешно, на экране появится время и телефонный номер вместе с изображением телефона.



1. Присоединение подставки

Легким нажатием присоедините подставку к основанию телефона.

2. Присоединение телефонной трубки и спирального шнура

Включите короткий конец спирального шнура в телефонную трубку, а длинный конец в разъем для спирального шнура, который находится на основании телефона.

3. Подключение сетевого кабеля

Вариант А: Подключение через роутер

Включите один конец сетевого кабеля в сетевой разъем, который находится на основании телефона, а другой конец – в желтый разъем роутера.

Вариант В: Подключение интернет-кабеля

Включите один конец сетевого кабеля в сетевой разъем, который находится на основании телефона, а другой конец в настенную розетку локальной сети.

Вариант С: Подключение компьютера

Если Вы желаете подключать компьютер к Интернету через телефон, то включите один конец сетевого кабеля в сетевой разъем телефона, а другой конец – в сетевой разъем компьютера.

4. Подключение питания

Подключите адаптер питания к телефону, а затем к электросети.

Кнопки телефона

Основные функции функциональных кнопок, отображаемые на экране

Функции, которым соответствуют функциональные кнопки, Вы видите в нижней части экрана телефона, и они изменяются до разговора и во время разговора. Нажатие на кнопки выполняет указанную на экране функцию.

Обзор телефонов

У всех телефонов есть LCD-дисплей с фоновой подсветкой, система „Свободные руки“, возможность подключения наушников, возможность добавить консоль дополнительных линий, показ номера и имени.

Направление разговоров по управляемому коду

Разговоры можно направлять по управляемому коду с телефонной клавиатуры или с веб-страницы <https://teenused.elion.ee>.

Перенаправление

Активирование: *21* + Номер телефона + функция кнопки Vali.Nr.

Отмена: #21 + функция кнопки Vali.Nr.

если номер не отвечает

61 + Номер телефона + функция кнопки Vali.Nr.

#61 + функция кнопки Vali.Nr.

если номер занят

67 + Номер телефона + функция кнопки Vali.Nr.

#67 + функция кнопки Vali.Nr.

Дополнительная информация и обратная связь

Вы всегда можете обратиться к нам за помощью или предоставить нам обратную связь.

Выберите наиболее удобный для Вас способ:

- На сайте Elion на www.elion.ee/abi Вы найдете подробную информацию

- Предоставляет возможность передвигаться между разными пунктами меню.

- Нажмите на кнопку включения конференции Konver. на экране, и все 3 участника включены в конференц-связь.

- Для окончания положите телефонную трубку.

- Если Вы желаете сами выйти из конференц-связи, а двух других

- участников оставить общаться между собой, нажмите кнопку, соответствующую Välju на экране.

- При нажатии на кнопку Вы получите доступ к меню телефона, и Вы можете, например, просмотреть регистр звонков, телефонную книжку, изменить мелодию звонка и другие настройки.

- Включение и выключение микрофона.

- Ответ на звонок с использованием гарнитуры.

- Регулировка громкости во время разговора. Во время звонка регулировка громкости звонка.

- Включение и выключение громкоговорителя.

- Клавиатура для набора номера и ввода букв.

Повторный набор

Для повторного набора номера воспользуйтесь соответствующей Kordus кнопкой, найдите в списке желаемый номер и нажмите Vali.Nr.

Перенаправление активного разговора с ответом (промежуточный разговор)

Нажмите во время активного разговора функциональную кнопку Edasta.

Наберите номер, на который хотите перенаправить разговор.

После ответа на звонок известите ответившего о перенаправлении разговора и еще раз нажмите функциональную кнопку Edasta.

Перенаправление разговора без ответа

Нажмите во время активного разговора кнопку, соответствующую Edasta – активный разговор перейдет в режим удержания.

Наберите номер, на какой Вы желаете перенаправить разговор.

Услышав тон вызова, нажмите еще раз функциональную кнопку Edasta. Если вы положите телефонную трубку до тона, то перенаправление не произойдет и соединение с поставленным на удержание разговором прервется.

Направление разговоров по управляемому коду

Разговоры можно направлять по управляемому коду с телефонной клавиатуры

или с веб-страницы <https://teenused.elion.ee>.

Перенаправление

Активирование: *21* + Номер телефона + функция кнопки Vali.Nr.

Отмена: #21 + функция кнопки Vali.Nr.

если номер не отвечает

61 + Номер телефона + функция кнопки Vali.Nr.

#61 + функция кнопки Vali.Nr.

если номер занят

67 + Номер телефона + функция кнопки Vali.Nr.

#67 + функция кнопки Vali.Nr.

Дополнительная информация и обратная связь

Вы всегда можете обратиться к нам за помощью или предоставить нам обратную связь.

Выберите наиболее удобный для Вас способ:

- На сайте Elion на www.elion.ee/abi Вы найдете подробную информацию

- Предоставляет возможность передвигаться между разными пунктами меню.

- Нажмите на функциональную кнопку включения конференции Konver. на экране, и все 3 участника включены в конференц-связь.

- Для окончания положите телефонную трубку.

- Если Вы желаете сами выйти из конференц-связи, а двух других

- участников оставить общаться между собой, нажмите кнопку, соответствующую Välju на экране.

- При нажатии на кнопку Вы получите доступ к меню телефона, и Вы можете, например, просмотреть регистр звонков, телефонную книжку, изменить мелодию звонка и другие настройки.

- Включение и выключение микрофона.

- Ответ на звонок с использованием гарнитуры.

- Регулировка громкости во время разговора. Во время звонка регулировка громкости звонка.

- Включение и выключение громкоговорителя.

- Клавиатура для набора номера и ввода букв.

Объединение в конференцию ведущихся разговоров

- Если у Вас уже есть один разговор на ожидании, и другой разговор активный, для создания конференции нажмите кнопку, соответствующую Liida.K.

Повторный набор

Для повторного набора номера воспользуйтесь соответствующей Kordus кнопкой, найдите в списке желаемый номер и нажмите Vali.Nr.

Перенаправление активного разговора с ответом (промежуточный разговор)

Нажмите во время активного разговора функциональную кнопку Edasta.

Наберите номер, на который хотите перенаправить разговор.

После ответа на звонок известите ответившего о перенаправлении разговора и еще раз нажмите функциональную кнопку Edasta.

Перенаправление разговора без ответа

Нажмите во время активного разговора кнопку, соответствующую Edasta – активный разговор перейдет в режим удержания.

Наберите номер, на какой Вы желаете перенаправить разговор.

Услышав тон вызова, нажмите еще раз функциональную кнопку Edasta. Если вы положите телефонную трубку до тона, то перенаправление не произойдет и соединение с поставленным на удержание разговором прервется.

Направление разговоров по управляемому коду

Разговоры можно направлять по управляемому коду с телефонной клавиатуры

или с веб-страницы <https://teenused.elion.ee>.

Перенаправление

Активирование: *21* + Номер телефона + функция кнопки Vali.Nr.

Отмена: #21 + функция кнопки Vali.Nr.

если номер не отвечает

61 + Номер телефона + функция кнопки Vali.Nr.

#61 + функция кнопки Vali.Nr.

если номер занят

67 + Номер телефона + функция кнопки Vali.Nr.

#67 + функция кнопки Vali.Nr.

Д