LFS1250 / АККУМУЛЯТОР LiFePO4 / СТАНДАРТ

12 В 50 А·ч

СТАНДАРТ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Компактный аккумулятор LiFePO4 с разъёмами DC и USB для переносного оборудования. Корпус-кейс объединяет источник питания, дисплей и разъёмы для повседневных аксессуаров.



12,8 В
НОМИН. НАПРЯЖЕНИЕ

640 Вт·ч
НОМИН. ЭНЕРГИЯ

50 А
ДЛИТЕЛЬНО / 1C

ПРИМЕНЕНИЕ Кемпинг / переносное оборудование DC / автономное питание

- **USB-A + USB-C**
- **2 разъёма DC5521**
- **Автомобильная розетка**
- **Дисплей напряжения и заряда**

РАЗЪЁМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Положительная клемма (+)
2. Отрицательная клемма (-)
3. Выход USB-A
4. Выход USB-C
5. 2 разъёма DC5521
6. Автомобильная розетка
7. Дисплей напряжения и заряда
8. Кнопка дисплея

Номинальная энергия рассчитана. Соблюдайте пределы отдельных выходов и общего тока аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / LFS1250 / 12 В 50 А·ч

Характеристики.

Электрические параметры, условия работы и разъёмы вашей модели.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Химический состав	LiFePO4
Номинальное напряжение	12,8 В
Номинальная ёмкость	50 А·ч
Номинальная энергия	640 Вт·ч (расчёт)
Ток зарядки / 0,5C	25 А
Длит. разряд / 1C	50 А
Импульсный разряд / 3C	150 А
Длительность импульса	3 с
Мониторинг Bluetooth	Нет

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Заряд / разряд	0°C до 45°C / -20°C до 60°C
Хранение / заряд	-5°C до 35°C / 40%-60% SOC
Хранение > 3 мес.	0°C до 25°C; проверка каждые 6 мес.
Схема объединения	До 1S4P

КОРПУС / ДВА ВИДА

Ш 246 мм



Д 230 мм

В 125 мм



Д × Ш × В

230 x 246 x 125 мм

Масса: 5,8 кг

Размеры в миллиметрах. Виды показаны без масштаба.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ

USB-A	QC2.0 / QC3.0, до 18 Вт: 5 В/3,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
USB-C	QC2.0 / QC3.0, до 18 Вт: 5 В/3,1 А, 7 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
DC5521 / 2 порта	Каждый порт: 12 В / 10 А; поддерживает одновременный заряд и разряд.
Автомобильная розетка	12 В / 10 А

ЗУ В КОМПЛЕКТЕ 14,6 В / 6 А; ЗУ LiFePO4. Ток заряда АКБ указан выше.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА / С ДАТЫ УСПЕШНОЙ ДОСТАВКИ

Не покрывает погружение в воду, самовольную разборку или модификацию, несовместимые ЗУ, короткие замыкания и неисправности по вине пользователя. Обычно покупателю отправляют детали для замены по инструкции KOANTE. Также можно вернуть изделие для ремонта. Все расходы на перевозку, включая обратную доставку после ремонта, оплачивает покупатель. Сообщите KOANTE модель, серийный номер и данные покупки.

www.koantebattery.com | info@koantebattery.com | +86-17688955895 WhatsApp / TG