

Combination Switch & Tamper Resistant Outlet


Combinación de interruptor y contacto con Seguro

WARNINGS AND CAUTIONS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER** or fuse and test that the power is off before wiring!
- Use this device only with **copper or copper clad wire**.
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- When installing these devices, a neutral wire is required for the outlet portion. When only one black and one white wire are present in the wall box, the white wire is not necessarily a neutral wire. If you are unsure or unable to determine the polarity of the two wires, consult an electrician.
- Do not use to replace a switch that had been controlling a light with only two wires present.
- Break-off fin should be removed only when installing for separate feed (2 circuit) operation.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:


- **PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Use este producto sólo con **cable de cobre o revestido de cobre**.
- Para instalar estos productos se necesita un cable neutro para el contacto. Cuando sólo hay un cable blanco y uno negro en la caja de pared, el cable blanco no es necesariamente el cable neutro. Si no está seguro o no es capaz de determinar la polaridad de los dos alambres, consulte con un electricista.
- No lo use para reemplazar un interruptor que ha estado controlando una luz con sólo dos alambres.
- La aleta rompible se debe remover sólo para instalaciones de alimentación separada (2 circuitos).




Directions for breaking off terminal fin
Direcciones para romper la aleta terminal

INSTALLATION

- Remove approx. 5/8" insulation from wire. Connect wires per appropriate diagram as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Firmly tighten screws over wire loops. Terminal screws accept up to #12 AWG copper or copper clad wire. Attach wallplate and restore power. Installation is complete.




**SEPARATE FEED
 (Break-off fin removed):**
 Single pole switch and grounded power outlet on separate circuits.




**COMMON FEED
 (Break-off fin intact):**
 Single pole switch controls light only. Power outlet for grounded applications.

INSTALACIÓN

- Pele aprox 1.6 cm. de aislante del conductor. Conecte los alambres según el diagrama apropiado y como sigue: enrosque los alambres 3/4 de vuelta hacia la derecha alrededor de los tornillo terminales. Asegure los tornillos firmemente sobre los alambres enroscados. Los tornillos terminales aceptan alambres de cobre o revestidos de cobre hasta #12 AWG. Monte la placa de pared. Restablezca la corriente. La instalación está completa.



**ALIMENTACION SEPARADA
 (La aleta rompible quitada)**
 Interruptor unipolar y contacto de poder con conexión a tierra en circuitos separados.



**ALIMENTACION COMUN
 (Aleta intacta)**
 Interruptor unipolar controla sólo la luz. Contacto de poder para artefactos con conexión a tierra.