


# Télévariateur temporisable

Faire varier et temporiser  
la luminosité d'un circuit d'éclairage



MTV500E



MTV500E  
5454052



Nouvelles fonctionnalités

## MICROMODULES SANS NEUTRE TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE 500W

### Les avantages Yokis

- ▶ **Temporisable de 2 secondes à 4 heures**
- ▶ Installation facile sans neutre derrière n'importe quel bouton poussoir du marché.
- ▶ Micromodule 100% électronique à microprocesseur.
- ▶ Réduction réelle de la consommation en fonction de la variation.
- ▶ Variateur compatible avec les Led dimmables en ajoutant l'accessoire **CHR3W** (réf. 5454070).
- ▶ Retour à l'intensité lumineuse prééglée par double appui sur le BP.
- ▶ Pour réaliser encore plus d'économies, les télévariateurs MTV500 sont temporisables pour éteindre la lumière en cas d'oubli. (Temporisation de 2 secondes à 4 heures, avec préavis d'extinction).

### Bon à savoir

- ▶ Fonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) en rajoutant l'accessoire **BV40** (réf 5454071).
- ▶ 100% étanche pour installation extérieure (version encastrable).
- ▶ Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé.
- ▶ Compatible avec les câblages existants avec le commun des poussoirs au neutre ou à la phase.
- ▶ Variation possible à partir de 3W / jusqu'à 250VA sur des charges de types Led.



### Variateur avec fonction veilleuse enfant

- ▶ Trois appuis courts sur le BP permettent d'obtenir une lumière à 20% d'intensité qui diminuera doucement en une heure jusqu'à ne laisser qu'une petite veilleuse (pendant 12 heures).
- ▶ Permet également le balisage des couloirs ou autres pièces lors de déplacements nocturnes.

“ Disposant d'une large gamme de charges compatibles, les télévariateurs YOKIS vont vous permettre d'adapter l'intensité lumineuse de chaque circuit à votre guise.

Munis d'un microprocesseur électronique, nos variateurs permettent d'économiser de l'énergie en ne consommant que l'énergie nécessaire à l'intensité lumineuse souhaitée. Temporisables, ils peuvent s'éteindre automatiquement en cas d'oubli.



## ACCESSOIRES



CHR3W  
5454070

### Charge résistive 3W pour ampoules économiques et LED

Permet d'éviter les effets de scintillements liés aux ampoules