



## **Navigation LED Bay15d 10-30V AC/DC 3W (34W) 380lm 865**

Numéro d'article 144557

BEE Navigation LED Bay15d 12V 24V 10-30V AC/DC 3W 6500K IP65 380lm (34W)  
17x55mm homologué EMC Lampe marine / bateau

Lampe de navigation à LED avec culot Bay15d pour feux de navire. Ces lampes sont des remplacements idéaux pour les lampes marine conventionnelles. Plage de tension d'utilisation élargie (AC/DC) pour convenir à de multiples applications, éclairage 360° et longue durée de vie.

### **Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe automobile#EC000696
Code produit	144557
Marque	Bailey
Nom série de produits	Marine LED
Type de produit	Navigation Bay15d

### Attributs de classification

nombre d'hélices	1
puissance de la lampe hélice 1 [W]	3
tension de lampe [V]	10 - 30
intensité de courant [A]	0.3
flux lumineux [lm]	380
socle	BAY15d
désignation de norme (ECE)	autre
couleur	blanc
technologie	LED
efficacité lumineuse [lm/W]	126.67
adapté à un phare de voiture	Non
adapté à un phare de camion	Non
adapté à un autre éclairage de voiture	Non
adapté à un autre éclairage de camion	Non
adapté à un bateau	Oui
adapté à un vélo	Non
adapté à une mobylette	Non
adapté à une moto	Non
adapté au trafic ferroviaire	Non
adapté à un avion	Non
adapté à un chariot élévateur à fourche	Non
longueur totale [mm]	55
diamètre [mm]	17

### Produits similaires



**145707**  
Marine LED Bay15d  
12-30V 2.5W (27W)  
280lm 830 IP65



**80100023905**  
Navigation LED  
Bay15d 12-28V 1.1W  
(9W) 70lm 2700K



**80100032410**  
LED27 Bay15d 10-30V  
DC 3.2W (26W) 266lm  
860