

**SPIRALED Glow ST64 E27 DIM 3.5W 120lm 818 Clair**

Numéro d'article 145803

BAI Spiraled Glow ST64 E27 3.5W 1800K Clair 120lm Gradable 230V-240V CRI80-89 270° 64x142mm Lampe LED DÉCO

Spiraled® est la marque de référence parmi les professionnels pour les sources lumineuses d'ambiance durables à filaments spiralés. Alors que beaucoup est déjà possible avec les lampes à incandescence LED, copier les filaments super fins de l'ampoule d'origine était encore difficile. Cependant, Spiraled® Led Glow de Bailey est très proche. L'élément LED lumineux et durable est situé dans la base de la lampe. Les "filaments" sont gravés dans un tube acrylique torsadé et reflètent la chaude couleur incandescente 1800K. Le Spiraled® Glow rend vos pièces attrayantes et confortables et la faible consommation les rend très durables.



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145803
Marque	Bailey
Nom série de produits	Spiraled Glow
Type de produit	ST64

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	15 - 15
facteur de puissance cos phi	0.8
puissance de la lampe [W]	3.5 - 3.5
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	120 - 120
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	120
efficacité lumineuse [lm/W]	34
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	autre
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	blanc
température de couleur [K]	1800 - 1800
couleur du boîtier	incoloré
angle de rayonnement [°]	270 - 270
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	64
longueur [mm]	142
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non