

Fiche produit Caractéristiques

IMT23222

Thorsman - Multimètre numérique Cat III -600V



Principales

1 IIIIoipaioo	
Gamme	Thorsman
Type de produit ou équipement	Multimètre digital
Alimentation	Pile 9 V

Complémentaires

Type d'afficheur	LCD STN rétro-éclairé monochrome	
Type de réglage	Manuel	
Fonction signalisation	Batterie faible par visuel	
Fonctions disponibles	Opérations mains libres Fonction maintien des données	
Type de protection	Fusible	
Type de mesure	Tension CC: 200mV/2/20/200/600 V Tension CA: 200/600 V Courant CC: 200µA/2/20/200mA/10 A Résistance: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm	
Catégorie de mesure	Catégorie III 600 V	
Langue utilisateur	Portugais Polonais Espagnol Allemand Français Anglais	
Hauteur	150 mm	-
Largeur	90 mm	
Profondeur	40 mm	
Poids du produit	290 g avec batterie	

Environnement

Normes	CEI 61010

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm	
Largeur de l'emballage 1	17,4 cm	
Longueur de l'emballage 1	26,4 cm	
Poids de l'emballage 1	442,0 g	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	12	

Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,956 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	d Oui	

Garantie contractuelle

O a sa a Ca	40	
Garantie	18 mois	