

Fiche technique produit

Interrupteur va-et-vient à cordon



Numéro de référence

5506 ZU

Interrupteur va-et-vient à cordon 10 AX / 250 V ~

avec cadre intégré
pour montage mural ou sur plafond
avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm²

Cordon de tirage longueur 50 mm

Interrupteur à cordon pour montage mural réalisable avec les composants :
mécanisme BP 531 U, accessoire cordon 34 et enjoliveur A 590 KO .. ou
mécanisme 531 U, accessoire cordon 34 KO 5 et enjoliveur CD 590 KO5..

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant

Couleur:

Ivoire

Puissance SBL (self-ballasted lamps):

max. 100 W

Matériaux:

duroplastique

P Possibilité de couleurs sur demande