



172.056 **VONYX**

VXA-2000 II Amplificateur 2 x 1000 W

Un amplificateur stéréo 2 x 1000 W de qualité, technologie SMT pour une puissance en sortie élevée. Avec faible niveau de bruit et large réponse en fréquence. Rapport prix / puissance excellent. Convient pour installation en rack 19". Idéal pour une utilisation dans des discothèques, bars, clubs, sur scène ...

Output channels : 2
Output power: @ 4 Ohm per channel : 1000W
Output power: @ 8 Ohm per channel : 750W
Output power: @ 8 Ohm bridged : 2000W
Speaker connections : 6.3mm jack, Speaker screw terminal
Impedance : 4 Ohm
Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm
Output connections : Jack 6,35 mm, NL-4
Frequency response : 10Hz - 20.000Hz
Crosstalk : >70dB
Signal-to-noise ratio : >90dB
Damping Factor : >250
Slew rate : 30V/uS
Input sensitivity line : 775mV - 1.2V
Input impedance : 20 kOhm
Power supply : 220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H) : 482 x 295 x 88mm
Is the item 19" ? : Yes
Weight : 8,45

- Amplificateur stéréo 2 x 1000 W de grande qualité
- Mode stéréo et bridgé
- LEDs Clip témoin de surcharge
- Interrupteur Groundlift
- Protection contre la présence de tension DC en sortie
- Montage en rack 19" possible
- Entrées : RCA et jack 6,35
- Connexions haut-parleurs : NL2, jack 6,35 et borniers à vis