

# Fiche de données produit

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Radio

### GPB 18VH-6 SRC



La puissante radio de chantier avec fonction de charge qui anime votre lieu de travail – pour batteries 12V et 18V

#### Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	12, ...
Tension(s) d'entrée secteur	220 – 240 V
Gamme FM	87,5 – 108 MHz

**Référence** 0 601 4A6 200

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Gamme FM	87,5 – 108 MHz
Plage de fréquences radio DAB+	174,928 – 239,2 MHz
Préréglages de stations FM	5
Préréglages de stations DAB+	5
Tension(s) d'entrée secteur	220 – 240 V
Poids sans batterie	8,2 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	253 x 485 x 360 mm
Tension de la batterie	12,0 V, 18,0 V
Type de Bluetooth®	Bluetooth 5.4
Décapsuleur	Oui
Indicateur de niveau de charge	Oui
Alimentation électrique externe incluse	Non
Compatibilité L-BOXX	Oui
Multi-Speaker Sound	Oui
Puissance nominale par haut-parleur de médiums	24 W
Puissance nominale du subwoofer	40 W
Nombre de prises de charge USB	1
Cadre de protection	Oui
Charge USB	Oui
Subwoofer	Oui

Bluetooth®	Oui
Indice de protection IP	IP54
Courant de charge maxi	2 A
Chargeur intégré	12,0 V, 18,0 V
Nombre de haut-parleurs	2
Source radio	DAB+, FM

## Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

---

### Avantages :

- Diffuse un son de grande qualité via DAB+, FM, Bluetooth®, AUX ou Multi-Speaker Sound
- Recharge vos batteries 12V et 18V quand elle fonctionne sur secteur
- Sa compatibilité L-BOXX la rend facile à transporter d'un chantier à un autre

