

Lecteur de badges Radio

LB 2000 Tyxal+ réf. 6413254



Fonctions

- Lecteur de badges bidirectionnel : retour d'information visuel de l'ordre envoyé
- 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt totale du système d'alarme
- 2 touches configurables avec les commandes suivantes au choix :
 - Marche/Arrêt de la zone 1
 - Marche/Arrêt de la zone 2
 - SOS sonore avec appel du transmetteur et déclenchement des sirènes
 - SOS discret avec appel du transmetteur
- Fonction alertes par SMS des mises en Marche/Arrêt du système, en association avec un transmetteur téléphonique TTGSM ou Tydom 2.0
- Notification des marches/arrêts en lien avec Tydom 1.0/2.0

Caractéristiques techniques

- Alimentation par pile lithium fournie
- 2 badges fournis
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Indice de protection : IP 30-IK O6
- Dimensions : H 127 x L 83 x P 22 mm

+ Utilisateur

- Fonctionnement simple et pratique avec les badges

+ Installateur

- Souplesse de l'installation avec 2 touches paramétrables
- Reconnaissance automatique des badges déjà enregistrés sur un autre lecteur de badges

Options :

Badge RFID | **BRFID Tyxal+** réf. 6413224

Pile lithium | **BAT AA Tyxal+** réf. 6416231

