

# Aspirateur à dos XGT

## VC009GZ01

40 V Max Li-Ion - AWS - Produit seul

Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil en Bluetooth

Le filtre HEPA est utilisé comme filtre principal pour capturer efficacement les particules très fines. Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth.  
Application cible principale : Emplois sur chantier.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,9 m <sup>3</sup> /min
Aspiration scellée max.	180 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	50 / 26 / 11 min
Capacité du sac à poussière	2,0 L
AWS prêt	✓
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,3 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	233 x 150 x 375 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte à l'outil d'alimentation avec Bluetooth
- Le filtre HEPA est utilisé pour capturer efficacement les particules très fines

Code EAN 0088381762205

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**A-34235**

Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m



**166116-2**

Sangle scratch attache câble



**417765-1**

Adaptateur d'aspiration 22



**424379-9**

Cuff avant Ø24mm



**197903-8**

Sac à poussière en papier filtre



**191D12-9**

Filtre HEPA



**198900-7**

Puce bluetooth



---

## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**198900-7**

Puce bluetooth

