

Burineur SDS-Max XGT

HM001GM201

40 V max Li-Ion - 4 Ah - 9,4 Joules

Puissance de frappe de 9,4J aussi performant qu'un filaire !

Burin positionnable en 12 angles. Poignée ergonomique Soft Grip. Démarrage progressif pour plus de sécurité. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth. Technologie XPT. Contrôle variable par la gâchette. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Impacts par minute (IPM)	0 - 2650 min ⁻¹
Énergie d'impact	9,4 J
Adapté pour les embouts SDS-MAX	✓
AWS prêt	✓
Étui de transport en plastique	✓
Poignée AVT	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Vibration: Chisone	6,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	6,3 - 7,7 kg

Code EAN 0088381732659

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

135332-7

Poignée complète pour HM0871C



141D88-6

Boite en plastique



198993-4

Graisse pour emmanchement (100)



443122-7

Chiffon tissu



PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)

Batterie XGT® 4,0 AH



191E07-8

Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -



198900-7

Puce bluetooth



ACCESSOIRES OPTIONNELS

199144-2

Kit d'aspiration burinage SDS-MAX

