



## BRAT1

Boîtier de report d'alarme technique

NOT - 0032 V01

Nom du fabricant : NEUTRONIC  
 Adresse: ZAC de la Tuilerie  
 34 Rue de Valengelier, 77500 CHELLES



Poids(avec emballage) : 50g  
 Fonctionnement : de -10°C à +55°C  
 Protections : IP40 - Ik07  
 HR fonctionnement : <95 %  
 Alimentation : 5-30Vcc  
 Consommation: 7.5-85mA  
 Stockage : de -20°C à +70°C  
 Nature du câble pour 1Km: 1 paire 6/10e  
 Nature du câble pour 2Km: 1 paire 8/10e  
 Dimension (mm) : 70x45x30 ABS blanc

Le BRAT1 permet le renvoi à distance de l'information issue d'une alarme technique par un voyant rouge et le fonctionnement d'un buzzer.  
 L'acquiescement se fait par le bouton poussoir.

Principe de raccordement :

Possibilité de relier 10 BRAT1/Sortie.

BORNIER + SERIEGRAPHIE  
 ALARME TECHNIQUE



**neutronic**  
 SECURITÉ INCENDIE

TITRE :

Boîtier de report d'alarme technique

DOSSIER :

BRAT1