



2602

COMBINÉ AUDIO BASIC POUR STYLEKIT 5



Combiné audio avec appel électronique, touche de conversation sur la base, réglage volume d'appel et coupure sonnerie, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour services additionnels avec commun indépendant. Ce modèle ne prévoit pas la possibilité d'ajouter des boutons ou des leds supplémentaires. Dimensions : 95x215x58 mm.



2602

COMBINÉ AUDIO BASIC POUR STYLEKIT 5

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	215
Largeur (mm)	95
Profondeur (mm)	58
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	ABS
Poids du produit (g)	400
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

Système traditionnel	Yes
----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	15÷16VDC
Absorption en veille (W)	3
Absorption maximale (W)	6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte
Bornes	S 2 3 4 C1 P1 C2 P2
Boutons totaux (n°)	2

RÉGLAGES

Volume du microphone	Yes
----------------------	-----



2602

COMBINÉ AUDIO BASIC POUR STYLEKIT 5

RÉGLAGES

Volume de la sonnerie	Yes
-----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
------------------------------------	--------

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
---	---------

Classe environnementale	I (B1)
-------------------------	--------

Certifications	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	--

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonction conversation privacy	Yes
-------------------------------	-----

Fonction bouton ouvre-porte	Yes
-----------------------------	-----

Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Yes
------------------------------------	-----

Système audio	Yes
---------------	-----

Sonnerie électronique	Yes
-----------------------	-----



2602

COMBINÉ AUDIO BASIC POUR STYLEKIT 5

ACCESSORIES



2642W/28 SUPPORT DE TABLE 32 BORNES POUR COMBINÉ AUDIO STYLE BLANC

Support de table blanc, permet de transformer en pose sur table tous les combinés audio de la série Style. Avec 1,5 m de câble blanc et une boîte de liaison équipée de 32 bornes pour la connexion. Dimensions 84x189x32 mm.



2642W/16 SUPPORT DE TABLE 16 BORNES POUR COMBINÉ AUDIO STYLE BLANC

Support de table blanc, permet de transformer en pose sur table tous les combinés audio de la série Style. Avec 1,5 m de câble blanc et une boîte de liaison équipée de 16 bornes pour la connexion. Dimensions 84x189x32 mm.



2600/5 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION ROUGE STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Rouge



2600/4 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION ORANGE STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Orange



2600/3 COQUE DE FINITION NOIR STYLE ELEGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Noire



2600/2 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION VERT STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Verte



2602

COMBINÉ AUDIO BASIC POUR STYLEKIT 5

ACCESSORIES



2600/1

ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION BLEU STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Elégance Bleu



1686

ACCESSOIRE - RELAIS DE REPET. D'APPEL POUR INTERPHONE STYLE

Carte avec relais à insérer dans le combiné parlophonique pour la répétition de l'appel.



1627B

ACCESSOIRE - 1 VOYANT SUPPL. POUR INTERPHONE STYLE NOIR

Led bleue à insérer dans la base du combiné parlophonique. Elle occupe la place d'un élément. Fonctionnement 12-24V CA-DC..



1627

ACCESSOIRE - VOYANT SUPPLÉMENTAIRE POUR COMBINÉ STYLE

Led bleue à insérer dans la base du combiné audio. Elle occupe la place d'un emplacement BP. Fonctionnement 12-24V CA-DC.



1626

BOUTON SUPPLÉMENTAIRE POUR COMBINÉ STYLE

Bouton à insérer dans la base du combiné audio. Il occupe la place d'un emplacement BP.



1196/OK

CARTE DE DIODES POUR INTERPHONE OKAY

Carte à appliquer dans le combiné pour réaliser des installations de combinés intercommunicants (plus poste extérieur).