

Ponceuse vibrante LXT

DBO381ZU

18 V Li-Ion - Produit seul

Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles via Bluetooth. Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000 / 8 000, 12,000 tr/min Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur. La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.



LXT **BL** **AWS** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Rotation par minute	0 - 12000 min ⁻¹
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm
AWS prêt	✓
Assemblage de sac de poussière	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,6 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	336 x 92 x 169 mm
Vibrations par minute	4 000 / 8 000 / 12 000 min ⁻¹

AVANTAGES PRODUITS

- Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur
- Sac à poussière de grande capacité avec adaptateur sous vide intégré pour une collecte de poussière améliorée
- Prise en caoutchouc ergonomique et poignée conçue pour un meilleur ajustement et un confort accru
- Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'aspirateur par Bluetooth.

Code EAN 0088381752183

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

135327-0

Sac d'aspirateur



140115-2

Sac à poussières



198900-7

Puce bluetooth



422807-8

Protecteur de la batterie



451271-6

Plaque de poing



PRODUITS DE SÉRIE

198900-7

Puce bluetooth



ACCESSOIRES OPTIONNELS

135327-0

Sac d'aspirateur



140115-2

Sac à poussières



198900-7

Puce bluetooth



422807-8

Protecteur de la batterie



451271-6

Plaque de poing

