

Radio avec lanterne LED LXT

DMR055

14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul

Jusqu'à 14 heures d'autonomie en mode lanterne et radio

Radio LXT avec lanterne Multifonctions. Radio FM/AM. Lampe de poche. Port de sortie USB. La sangle avec crochet permet d'éclairer vers le bas. Crochet de suspension pliable. Marche/arrêt et bouton de sélection de mode. Lanterne (mode de transport latéral). Fonction mémoire mémorisant les paramètres de luminosité et de tonalité de la lumière.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------|
| Énergie | 14,4 / 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Plage de fréquences am | 522 - 1710 kHz |
| Plage de fréquences FM | 87,5 - 108 MHz |
| Flux lumineux | 260 / 190 Lumen |
| Eclairage | 130 / 115 lx |
| Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH | 16 / 52 h |
| Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH | 19 / 63 h |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 1,2 - 1,6 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 126 x 129 x 289 mm |
| Poids net du produit | 1,2 kg |
| Composant batterie | Li-ion |

AVANTAGES PRODUITS

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie

Code EAN 0088381763479

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00001178

SANGLE AVEC CROCHET

