

Radio de chantier CXT® LXT®

DMR301

12 à 18 V Li-Ion / 230 V - Produit
seul

Radio permettant de charger les batteries LXT® & CXT®

Radio pouvant charger les batteries 12 V max CXT® et 18 V LXT®. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 m. Décapsuleur intégré. Équipé d'un port USB. Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques. Compatible DAB/DAB+ et FM. Protection IP64 contre la poussière et contre les éclaboussures (uniquement en utilisation sur batterie).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12 / 14,4 / 18 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 2,0 Ah	8,2 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	16 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	20,5 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	24,5 h
Classe de protection internationale (IP)	IP64
Poids de l'outil avec batterie	5,9 - 6,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	268 x 185 x 305 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	11 h

AVANTAGES PRODUITS

- La prise AUX-IN permet la connexion à des lecteurs audio personnels
- Connecteur USB pour recharger un téléphone.
- Équipement standard : adaptateur secteur.
- Bluetooth vous permet de vous connecter à des appareils portables jusqu'à 33 mètres.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381899550

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

TC00000142

Cable pour alimentation



TC00000203

Transformateur secteur pour DMR301

