

Scie à onglets radiale 305 mm 40Vmax

LS003GZ01

Scie à onglets radiale 305 mm sur accu XGT 40Vmax (sans accu ni chargeur).



40Vmax XGT BL AWS DXT

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	36 V
Accus compris	0
Diamètre de la lame	305 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Profondeur de coupe maximale	107 mm
Régime à vide	3600 t.p.m.
Inclinable à gauche jusqu'à	48 °
Inclinable à droite jusqu'à	48 °
Profondeur de coupe maximale à 45°	107 mm
Largeur de coupe maximale 90°	363 mm
Pivote à gauche jusqu'à	60 °
Pivote à droite jusqu'à	60 °

Avantages pour l'utilisateur

- Le moteur 40Vmax BL fournit une puissance comparable à une machine filaire.
- La construction à double coulissement permet d'installer la machine devant un mur. La largeur de coupe est 382mm sur 92mm de hauteur ou 363mm sur 107mm de hauteur.
- La construction brevetée à triple engrenage et évidemment derrière la flasque permet d'utiliser une plus grande partie de la lame, permettant la coupe verticale, d'équerre ou d'onglet, de plinthes jusqu'à 171mm de hauteur.
- Table pivotante jusqu'à 60° à gauche et 60° à droite, avec arrêts mécaniques à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°.
- Inclinable jusqu'à 48° à gauche et à droite, avec des arrêts mécaniques à 0°, 22,5°, 33,9° et 45°.
- Les commandes pour tourner et incliner la tête de scie sont situées à l'avant de la machine.
- Une extraction optimale grâce à deux buses d'extraction, l'une juste derrière la lame de scie.
- Une ombre de la lame de coupe est projetée sur la pièce via une led, ce qui indique la ligne de coupe

EAN 0088381746311

[Lien à la page produit - makita.be](#)



Accessoires

Accessoires standard

198900-7

Unité Bluetooth AWS WUT01



B-67309

Lame de scie TCT EFFICUT bois



DEAWST07

établi WST07



DEBWST06

établi WST06



JM00000219

Set de fixation pour DEAWST07//



Accessoires optionnels

191B26-6

Accu Li-ion BL4040



191E07-8

Chargeur rapide XGT 40Vmax



191J65-4

POWERPACK BL4040



191J97-1

POWERPACK BL4040



191L47-8

Batterie Li-ion BL4050F



191N09-8

Chargeur rapide double XGT 40Vmax



191U00-8

POWERPACK BL4040



191U13-9

POWERPACK BL4050



191U28-6

POWERPACK BL4040



191U42-2

POWERPACK BL4050



191V07-0

POWERPACK BL4020



191V35-5

POWERPACK BL4050



191X65-8

Batterie Li-ion BL4080F



191Y97-1

POWERPACK BL4080F

