

## B 50 W BP PACK 80AH LI+R55

La B 50 W est une autolaveuse autotractée compacte équipée de composants robustes en aluminium. Elle dispose d'une batterie li-ion de 80 Ah et d'une tête de nettoyage à brosses-rouleaux de 55 cm avec fonction de pré-balayage intégrée.



Référence

1.533-223.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278871066
Largeur de travail	mm	550
Largeur de travail en aspiration	mm	850
Réservoir eau propre/sale	l	50 / 50
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau	tr/min	965
Pression des brosses sur le sol	kg / g/cm <sup>2</sup>	15,5 / 63
Batterie	V / Ah	25,6 / 80
Autonomie de la batterie	h	2
Niveau sonore	dB (A)	65
Consommation d'eau	l/min	2,6
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1400
Type d'entraînement		Batterie
Entraînement		Moteur de traction
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids total autorisé en charge	kg	235
Dimensions (L × l × h)	mm	1284 × 663 × 1082

### Équipement

Brosses-rouleaux	■
Système FACT	■
Fonction de balayage	■
Moteur de traction	■
Batterie	■
Chargeur	■
Suceur parabolique	■
Système à deux réservoirs	■
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Moteur	Batterie
Commande via application	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Tête de brosses-rouleau extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■

■ Standard.

Cet accessoire nécessite des instructions d'utilisation.



## Machine très compacte

- Vue dégagée et excellente maniabilité
- Facile d'utilisation, sûre et robuste pour éviter la casse



## Connectivité/"Machine connect" application smartphone

- Nombreuses fonctionnalités et informations
- Gestion des ressources, des performances, animations pour faciliter l'entretien et le dépannage.
- Ajustement des paramètres, gestion des autorisations KIK



## Tête de nettoyage et suceur en aluminium

- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'immobilisation, rendement important, coûts réduits

## ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 80AH LI+R55

### 1.533-223.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Balai rotatif complet pour remplacement, professionnelle, rouge, 550 mm	1 4.035-184.0		■
Brosse-rouleau, souple, blanc, 550 mm	2 4.762-409.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 550 mm	3 4.762-410.0	Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
Brosse rouleau, dur, vert, 550 mm	4 4.762-411.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
Brosse-rouleau, très dur, noir, 550 mm	5 4.762-412.0	Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tete de brosse R 55	6 2.763-052.0		■
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur 850mm/33in, 850 mm	7 4.778-008.0		■
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèvre d'aspiration kit Linatex 850mm/33i, Linatex®, 944 mm	8 4.400-011.0		■
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm	9 4.400-005.0		□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	10 6.654-454.0		■
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>			
<b>Axe pour pad rouleau</b>			
Axe pour pads rouleaux, 550 mm	11 4.762-415.0	Axe pour pads rouleaux ou rouleau microfibre. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	□
<b>Pads rouleau</b>			
Pad rouleau sur gaine, professionnelle, rouge, 530 mm	12 6.369-734.0	Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	□
Pad rouleau sur gaine, dur, vert, 530 mm	13 6.369-733.0	Vert. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	□
<b>Rouleau en microfibres</b>			
Rouleau microfibre, 550 mm	14 4.114-010.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 80AH LI+R55 1.533-223.0



15



16



17

		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Accessoires Home Base</b>				
Kit Homebase B50	15	4.400-080.0		<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel arrêt d'urgence B50W	17	2.644-365.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.