

# Akku-Freischneider

## DUR368AZX3

2x18V • Zweihandgriff • 0-6.500  
min<sup>-1</sup>

### Leistungsfähiger Akku-Freischneider für große Flächen

Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung. Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.



18V + 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	230 / 255 / 350 mm
Aufnahme	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Handgriff	U
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	31 / 52 / 90 min
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	89 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	77 dB(A)
Produktgewicht	3,4 kg
K-Wert Geräusch	1,6 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	4,1 - 4,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1758 x 615 x 442 mm
Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- 3 Drehzahleinstellungen

EAN 0088381772648

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**125516-5**

Schultergurt einfach



**191D89-4**

2-Fadenkopf Tap&Go



**198383-1**

Messerkopf Kunststoff



**455815-4**

Schutzhülle Messer



**455926-5**

Schutzhülle Fadenkopf



**783013-3**

Montageschlüssel 16 - 17



**783202-0**

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**783217-7**

6-kant-Stiftschlüssel 5mm



**831304-7**

Zubehörbeutel



**D-66008**

4-Zahn-Schlagmesser



## Optionales Zubehör

**125516-5**

Schultergurt einfach



**191D90-9**

2-Fadenkopf Tap&Go



**197295-5**

Umbauset Faden



**198383-1**

Messerkopf Kunststoff



**198426-9**

Ersatzmesser Kunststoff



**199378-7**

Hosenträgergurt Makita ProX



**783013-3**

Montageschlüssel 16 - 17



**783202-0**

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**783203-8**

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



**831304-7**

Zubehörbeutel



**D-66008**

4-Zahn-Schlagmesser



**D-66014**

4-Zahn-Schlagmesser



**D-66020**

Dickichtmesser



**D-66058**

Schlagmesser 2-Zahn



**D-66064**

Schlagmesser 2-Zahn



**E-01769**

Mähfaden Four-Leaf 2,0mm x 15m



**E-01775**

Mähfaden Four-Leaf 2,0mm x 30m



**E-01797**

Mähfaden Four-Leaf 2,4mm x 15m



**E-01806**

Mähfaden Four-Leaf 2,4mm x 30m



## Service

Bedienungsanleitung

 PDF

Explosionszeichnung

 PDF