

## Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarmmelder

Artikelnummer: 38831 | EAN: 4003318388316

### Einsatz und Anwendung

- Erweiterung der Smartvest zur Detektion von Rauch und Hitze
- Empfohlene Einsatzorte: Schlaf- und Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
- Als Funk-Melder ohne Smartvest Zentrale einsetzbar (max. 35 Melder je Funk-Gruppe)

### Technologie

- 1 Jahre Batterielebensdauer
- Meldung an Zentrale bei niedrigem Batteriestand
- 2 x AA Batterie
- Kombi-Melder: Rauch und Hitze
- Prüftaste zur Testalarmierung
- Auch „Stand-alone“ nutzbar
- Hoher Falschalarm-Schutz durch Bi-Sensor-Technologie

### Technische Daten

Produkt: FURM35000A Smartvest  
Färbung: weiß  
Einsatzbereiche: Innen  
Zertifizierungen: EN 14604  
Ausführung: Funk-Rauch-/Hitzewarmmelder  
Alarmstummenschaltung [min]: 10  
Abmessungen [mm]: (Ø x H) 120 x 32  
Gewicht [g]: 166  
Alarmierung: Akustisches Warnsignal  
Anzeige: LED  
Batterie - max. Batterielebensdauer [a]: 1  
Batterie - Typ: AA (1,5V)  
Bruttogewicht [kg]: 0,215  
Detektionsverfahren: Fotoelektrische Reflexion & Hitzedetektion  
Erfassungsbereich Melder (m2) [m²]: 40  
Verpackungsart: Einzelkarton  
Gehäusematerial: Kunststoff  
Funk vernetzt: Ja  
Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 93  
Nettogewicht [kg]: 0,166  
Schalldruck [dB]: 85  
Kompatibel zu Secvest: Nein  
Sensortyp: Rauch- & Hitzesensor  
Kompatibel zu Smartvest: Ja  
Stromaufnahme [mA]: 40  
Sendeleistung: 4,5 dBm  
Funkreichweite [m]: (Je nach Installation) 20 - 50



Funk-Modulation: FSK  
Sabotageschutz: Nein  
Funkfrequenz [MHz]: 868  
Batterie - Batteriebetrieb: Ja  
Max. Betriebstemperatur [°C]: 40  
Min. Betriebstemperatur [°C]: 0  
Farbe: Weiß  
Stromaufnahme Standby [mA]: 0,25  
Min. Luftfeuchtigkeit: 10  
Lieferumfang 01 Beschreibung: Smartvest Funk-Bewegungsmelder  
Lieferumfang 01 Menge: 1  
Lieferumfang 02 Menge: 2  
Lieferumfang 03 Menge: 1  
Lieferumfang 02 Beschreibung: Batterie AA (1,5V)  
Lieferumfang 03 Beschreibung: Bedienungsanleitung  
Batterie - Menge: 2

