

## Smartvest Funk-Taster

Artikelnummer: 81074 | EAN: 4003318810749

### Einsatz und Anwendung

- Erweiterung der Smartvest zur Steuerung von Smartvest Aktoren d.h. Funk-Steckdose, Funk-Türgong oder selbst konfigurierten Szenarien, Hotkeys
- Kommt mit Wand-Click-Halterung, von der der Taster für den mobilen Einsatz leicht entfernt werden kann, alternativ Klebmontage

### Technologie

- 2 Aktionen (kurz/lang-drücken) individuell konfigurierbar
- optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch orange LED
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Verknüpfbar mit Video-Türsprechanlage PPIC35520

### Technische Daten

Produkt: FUBE35020A Smartvest

Färbung: weiß

Ausführung: Funk-Taster

Abmessungen [mm]: (B x L x H) 30 x 17 x 70

Gewicht [g]: 28

Anzeige: LED

Batterie - max. Batterielebensdauer [a]: 1,5

Batterie - Typ: CR2032 (3V)

Bruttogewicht [kg]: 0,058

Verpackungsart: Einzelkarton

Gehäusematerial: Kunststoff

Funk vernetzt: Ja

Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 80

Nettogewicht [kg]: 0,028

Kompatibel zu Secvest: Nein

Kompatibel zu Smartvest: Ja

Stromaufnahme [mA]: 0,014

Sendeleistung: 4,5 dBm

Funkreichweite [m]: (Je nach Installation) 30 - 100

Funk-Modulation: FSK

Sabotageschutz: Nein

Funkfrequenz [MHz]: 868

Batterie - Batteriebetrieb: Ja

Max. Betriebstemperatur [°C]: 40

Min. Betriebstemperatur [°C]: -10

Farbe: Weiß

Stromaufnahme Standby [mA]: 0,0086

Min. Luftfeuchtigkeit: 10

Lieferumfang 01 Beschreibung: Smartvest Funk-Taster



Lieferumfang 01 Menge: 1  
Lieferumfang 02 Menge: 1  
Lieferumfang 03 Menge: 1  
Lieferumfang 02 Beschreibung: Batterie CR2032 (3V)  
Lieferumfang 03 Beschreibung: Kurzanleitung  
Batterie - Menge: 1

