

# Sirène sans Fil Smartvest

Art.-N° FUSG35000A

Page 1 de 2



- Extension de la Smartvest pour l'alerte à l'intérieur et à l'extérieur
- Montage rapide sans fil ni câblage grâce au fonctionnement avec piles
- Alerte dissuasive avec sirène puissante (jusqu'à 100 dB) et stroboscope LED rouge
- Sirène robuste, protégée contre les intempéries (IP44)
- Supervision automatique : tests de fonctionnement et retours plusieurs fois par jour à la centrale d'alarme Smartvest
- Notification à la centrale d'alarme Smartvest en cas de pile faible
- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 2 ans
- Protection anti-sabotage par contact d'arrachage du boîtier mural

Pour donner l'alerte à l'intérieur comme à l'extérieur, la Sirène sans Fil Smartvest est équipée d'une sirène bruyante (jusqu'à 100dB) et d'un voyant LED rouge clignotant rapidement. Grâce au fonctionnement sur batterie (la durée de vie de la batterie peut atteindre jusqu'à 2ans), la sirène peut être montée sans fil, ce qui permet la notification rapide d'une faible autonomie de batterie restante à la centrale d'alarme. Pour pouvoir garantir une véritable sécurité, la sirène radio Smartvest dispose d'une protection contre le sabotage par contact antidétachage mural.

# Sirène sans Fil Smartvest

Art.-N° FUSG35000A

Page 2 de 2

**Technical Data:**

Dimensions	112x300x122 mm
Type de piles	4 x C
Largeur	112 mm
Fréquence radio	868 MHz
Boîtier	ABS
Hauteur	300 mm
Longueur	102 mm
Couleur lumineuse	Rouge
Illuminant	LED
Température de fonctionnement max.	50 °C
Humidité de l'air max.	80 %
Portée de réception max. (bâtiment)	30 m

Portée d'émission max. (bâtiment)	30 m
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Modulation	FSK
Lieu d'installation	Extérieur
Poids net	0,82 kg
Pression acoustique	100 dB
Indice de protection IP	44
Alimentation électrique CC	5 V
Consommation de courant	200 mA